


Scheda prodotto

Alimentatore DIN6 18VDC / 1,5A. FERMAX 4812

Marca: FERMAX

Riferimento: FERMAX 4812



Alimentatore 1,5 A 18VDC

Produttore: **Fermax**

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

Descrizione

Esso è utilizzato per alimentare i vari apparecchi di un impianto di Fermax.

Costruito in materiale autoestinguente VO.

Include un set di tappi per proteggere i terminali di collegamento.

Formato DIN-6 per facilitarne l'installazione all'interno di un alloggiamento di apparecchiature elettriche, o che può essere avvitato direttamente a muro.

Specifiche

Dimensioni DIN 6: 105x 90 x60 mm

Tensione in ingresso: 100-240 Vac

Tensione di uscita: 18 Vdc

Corrente di uscita: 1.5 A

Protezione ingresso: PTC e fusibile da 2,3 A

Protezione uscite: Limitazione elettronica per sovraccarico e corto circuito

Frequenza di ingresso: 50-60 Hz

Dispone di due led indicatori di funzionamento:

- Led di potenza: indica che l'alimentatore è in funzione.
- Led di SOVRACCARICO acceso: indica la massima corrente superata (sarà necessario diminuire il carico del installazione o aggiunta di alimentatore/un ulteriore/).
- Led+SOVRACCARICO lampeggiante: indica il corto circuito.

Peso: 0,3225 kg

Dimensioni del prodotto imballato: 11x9,5x6,5 cm

EAN 13: 8424299048123

Caratteristiche

EAN	8424299048123
Produttore	FERMAX

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 1 novembre 2026