

Ficha do produto

**Disjuntor miniatura SCHNEIDER
5A 250Vdc 1P, termomagnético**

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO A9N61505



Disjuntor miniatura Acti 9 C60H-DC, projetado para corrente contínua. Unipolar, com capacidade de interrupção de até 20 kA a 110 V. Ideal para aplicações residenciais e comerciais de pequeno porte. Montagem em trilho DIN, cor branca.

[Ver produto na web](#)**Descrição**

disjuntor miniatura C60H-DC 1P 5A C 250Vdc da linha Acti 9 é uma solução confiável e eficiente para proteção de circuitos CC. Projetado para aplicações que exigem corrente acima de 0,1 A, este dispositivo possui um único polo (1P) e corrente nominal de 5 A a 25 °C. Sua tecnologia de unidade de disparo termomagnética garante uma resposta rápida a sobrecargas e curtos-circuitos, oferecendo uma capacidade de interrupção de até 20 kA Icu a 110 V e 10 kA Icu a 220 V e 250 V, em conformidade com as normas HB1 e EN> 50 A.

Este disjuntor foi projetado para uso em ambientes residenciais e comerciais de pequeno porte, com uma faixa de temperatura de operação de -25 a 70 °C e uma durabilidade mecânica de 20.000 ciclos.

Ele é montado em um trilho DIN simétrico de 35 mm e possui um indicador de posição de contato e sinalização local de liga/desliga. Além disso, é compatível com acessórios da linha C60, permitindo fácil integração em sistemas existentes.

- Corrente nominal: 5 A a 25 °C
- Tensão nominal de operação: 250 V CC
- Capacidade de interrupção: 10 kA Icu a 220 V, 6 kA Icu a 250 V
- Durabilidade elétrica: 3000 ciclos a 250 V
- Frequência principal: 50/60 Hz
- Montagem: Trilho DIN simétrico de 35 mm
- Temperatura de armazenamento: -40 a 85 °C
- Travamento com cadeado na posição O
- Grau de contaminação: 3 de acordo com HB1
- Peso: 0,128 kg

Características

Corriente nominal (A)	5
Curva de disparo	C
EAN	3606480424076
Nº de polos	1P
Referencia	SCHNEIDER A9N61505

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 16 de setembro de 2026