

Ficha do produto

IC60L SCHNEIDER interruptor automático 16A 2P curva MA 15kA 220-240V CA

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO A9F90216

Disjuntor miniatura RCBO Acti 9 iC60, modelo IC60L, projetado para motores. Com 2 polos e corrente nominal de 16 A, oferece proteção de até 40 kA Icu. Ideal para aplicações residenciais e comerciais de pequeno porte. Montagem em trilho DIN.

[Ver produto na web](#)**Descrição**

disjuntor miniatura RCBO IC60L Acti 9 é um dispositivo projetado especificamente para proteção de motores em aplicações residenciais e comerciais de pequeno porte. Este modelo da gama Acti 9 destaca-se pela sua tecnologia de disparo magnético e capacidade de interrupção, oferecendo uma solução confiável e segura para a gestão de circuitos elétricos.

Com 2 polos e corrente nominal de 16 A, o IC60L é capaz de operar em redes de corrente alternada (CA) com tensões até 440 V. Sua capacidade de interrupção é notável, atingindo até 40 kA Icu a 220-240 V CA, garantindo proteção eficaz contra sobrecargas e curtos-circuitos.

Este disjuntor possui um indicador de posição de contato e um sistema de sinalização local que permite fácil identificação do estado do dispositivo.

Seu design compacto, com dimensões de 85 mm de altura, 36 mm de largura e 78,5 mm de profundidade, facilita sua instalação em trilhos DIN, tornando-o compatível com blocos de distribuição e barramentos.

- **Frequência de manutenção:** 50/60 Hz
- **Capacidade de desconexão:** Sim
- **Durabilidade mecânica:** 20.000 ciclos
- **Durabilidade elétrica:** 10.000 ciclos
- **Grau de proteção:** IP20
- **Temperatura de operação:** -35...70 °C
- **Altitude máxima de operação:** 0...2000 m
- **Conexões:** Terminal único, 1...25 mm² rígido
- **Cor:** Branco
- **Peso:** 0,25 kg

Características

Corriente nominal (A)	16
Curva de disparo	MA
EAN	3606480085888
Nº de polos	2P
Referencia	SCHNEIDER A9F90216
Voltaje nominal (V)	240

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 30 de outubro de 2026