

Ficha do produto

Disjuntor termomagnético miniatura ACTI 9 2A 1P 100 kA Icu



Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO A9F92102

Disjuntor miniatura RCBO Acti 9 iC60, modelo IC60L, com 1 polo e corrente nominal de 2 A. Projetado para correntes acima de 0,1 A, oferece proteção termomagnética e capacidade de interrupção de até 100 kA em diversas tensões.

[Ver produto na web](#)

Descrição

disjuntor diferencial residual (DR) Acti 9 iC60 é um disjuntor miniatura projetado para aplicações com correntes acima de 0,1 A. Pertence à linha Acti 9 e se caracteriza pela alta confiabilidade e segurança na proteção de circuitos elétricos. Este dispositivo, com polos 1P, oferece uma corrente nominal de **2 A** e é adequado para redes de corrente alternada (CA) e corrente contínua (CC).

O iC60L apresenta tecnologia de disparo termomagnético e um código de curva Z, garantindo uma resposta rápida a sobrecargas e curtos-circuitos.

Sua capacidade de interrupção é notável, atingindo até **15000 A Icn** a 230 V CA e até **100 kA Icu** em diversas tensões, tornando-o uma opção segura para instalações residenciais e comerciais de pequeno porte.

Entre suas características técnicas mais marcantes estão:

- Frequência principal: 50/60 Hz
- Tensão nominal de operação: 12...60 V CA e 220...240 V CA
- Capacidade de desconexão: Sim, de acordo com HB1
- Classificação de proteção:
- IP20
- Temperatura ambiente de operação: -35...70 °C
- Durabilidade mecânica: 20.000 ciclos
- Montagem em trilho DIN
- Conexões para cabos rígidos de até 25 mm²
- Indicador de posição de contato e disparo
- Dimensões: 85 mm de altura, 18 mm de largura e 78,5 mm de profundidade

Este dispositivo é ideal para garantir a segurança elétrica em ambientes residenciais e comerciais, em conformidade com as normas vigentes.

Características

Corriente nominal (A)	2
Curva de disparo	Z
EAN	3606480085611
Nº de polos	1P
Referencia	SCHNEIDER A9F92102

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 14 de outubro de 2026