Ficha do produto



KIT VIDEO WAY-FI PLUS 7" 1/L

Marca: FERMAX

Referência: FERMAX 1571

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Instalación de 2 hilos no polarizados. Cámara de video con alta calidad de imagen, incluso nocturna. Compatible con altavoces y pantallas Inteligentes: ALEXA y GOOGLE HOME, para recibir las notificaciones de llamada en el altavoz o pantalla inteligente y poder hablar, visualizar la imagen y usar comandos de voz para abrir la puerta. Con GOOGLE HOME el comando de apertura de puerta sólo activa la puerta principal. Proceso de emparejamiento sencillo mediante Código QR. Apertura directa de la puerta desde el móvil (mediante código de seguridad opcional), sin necesidad de auto-on. Opción de widget o atajo. Captura y visualización de fotos/vídeos desde el monitor o móvil. Integración con cámaras IP Wifi FERMAX ref. 9986 (visualización desde monitor y móvil. Alarmas de detección de movimiento). Activación de función adicional F1 desde el monitor o la APP. Llamada desde APP a vivienda (con opción modo escucha). Sin límite de usuarios en APP. Gestión de varios kits WAY-FI PLUS (nº ilimitado de instalaciones) desde un mismo móvil. Compatible con iOS versión 10 o superior y ANDROID versión 6 o superior. Intercomunicación entre monitores de la misma vivienda. Apertura de puerta mediante códigos QR. AMPLIACIONES VIVIENDA: 5 monitores adicionales (6 en total). CALLE: 1 placa adicional (total 2). CÁMARAS (ref. 9986): hasta 4 cámaras IP Wifi en total por instalación.

Ver produto na web

Descrição

EL KIT SE COMPONE DE: 1573 Placa WAY-FI PLUS 1/L con visera. Medidas placa c/visera: 162x94x26 mm 1572 Monitor WAY-FI PLUS 7” táctil con WiFi integrado. Medidas: 222x154x11,5mm. 15701 Alimentador Way-Fi Plus PLACA. Ref 1573 Montaje: En superficie. Visera antilluvia incluida necesaria para montaje. Grado IP / IK: IP 44 / IK 07 Acabado material Zamak Activación abrepuertas eléctrico: Sí (salida 12 Vcc 250 mA, bornas S+, S-). Temporizable (1-10 s.) Relé libre potencial para activación 2ª puerta (garaje):

Sí. Configurable como Normalmente Abierto/Cerrado. Temporizable (1-10 s.) Conexión pulsador salida de zaguán: Sí. Activa el abrepuertas eléctrico o relé, seleccionable y temporizado (1-20s). Bornas PL, GND Cámara: CMOS, resolución HD. Gran angular (H=122º; V=63º). LEDs blancos (6) de iluminación de cámara con activación por sensor de luz. Conjunto tarjetero y pulsador: Tarjetero extraíble frontalmente y pulsador de llamada, ambos con retroiluminación blanco por leds. Activación retroliluminación por sensor de luz. Posibilidad de placas adicionales: Sí, una. Ajuste del volumen del altavoz: Sí Temperatura de funcionamiento: [-25ºC, +70ºC] Consumo máximo abrepuertas eléctrico: 250 mA en mantenimiento Configuración mediante DIP-switch: Nº placa y selección activación botón de salida (abrepuertas eléctrico o relé garaje) MONITOR. Ref 1572 Desvío de llamada a móvil: número ilimitado de móviles que pueden emparejarse. Posibilidad de seleccionar en el monitor si la llamada suena a la vez en el monitor y en el smartphone o primero en el monitor y después en el smartphone (tiempo de retardo programable 5-25 s.). También puede desactivarse el desvío desde el monitor. Montaje: En superficie (conector de pared incluido) Pantalla: Táctil capacitiva de 7” (formato panorámico 16:9).

Características

Alto	21
Ancho	29
EAN	8424299015712
Profundidade	11,5

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 2 de novembro de 2026