

Ficha do produto

Interruptor temporizador automático Acti9 MIN 1-7 min 16A

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO 15363



Interruptor temporizador eletromecânico da gama Acti 9, projetado para aplicações em edifícios. Ajustável entre 1 e 7 minutos, suporta até 16 A a 230 V AC com fator de potência 1. Conexão por terminais de parafuso até 6 mm², montagem em trilho DIN.

[Ver produto na web](#)**Descrição**

Interruptor temporizador automático da gama Acti 9, projetado para aplicações em edifícios. Permite controlar automaticamente a ligação e desligamento de instalações elétricas com temporização ajustável entre 1 e 7 minutos. Ideal para sistemas de iluminação em ambientes comerciais pequenos.

Características técnicas

- Tipo de produto: Temporizador eletromecânico
- Tensão nominal de operação: 230 V AC em 50 Hz
- Corrente máxima de comutação: 16 A - 230 V AC pf = 1
- Temporização: Ajustável de 1 a 7 minutos
- Suporte de montagem: Trilho DIN
- Passos de 9 mm: 2
- Conexões: Terminais de parafuso - $\leq 6 \text{ mm}^2$
- Largura: 18 mm
- Altura: 83 mm
- Profundidade: 68 mm
- Peso: 84 g
- Proteção: IP20 B
- Temperatura ambiente de funcionamento: -10...50 °C
- Seletor de tipo de conexão: Seletor
- Potência máxima consumida: 1 VA

- Aplicação: Edifícios
- Segmento de mercado: Pequenos comércios
- Conteúdo: Sem mercúrio
- Conforme com a Diretiva RoHS da UE
- Produto Green Premium

Utilizado em instalações de iluminação com cargas como tubos fluorescentes, lâmpadas halógenas, incandescentes, fluorescentes compactas e LED, sempre dentro dos limites de potência e corrente especificados.

Características

Temporizador	Sí
Frecuencia	50 Hz
Corriente nominal (A)	16
Ancho	18 mm
EAN	3303430153634
Largo	18 mm
Libre de halógenos	Sí
Medidas	18 mm x 83 mm x 68 mm
Peso (kg)	0.084 kg
Profundidade	68 mm
Protección	IP20
Sección del cable	6 mm²
Voltaje nominal (V)	230 V
Tipo de corriente	AC
Motor	AC

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 11 de outubro de 2026