

Ficha do produto

Módulo Extensor de Chassi Modicon M340

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO BMXXBE1000



Módulo de extensão para chassi da plataforma automática Modicon M340, compatível com os modelos BMXXBP0400, BMXXBP0600, BMXXBP0800 e BMXXBP1200. Projetado para configurações multi-rack, inclui 2 conectores fêmea SUB-D 9, 4 LEDs de estado de direção, 1 LED verde RUN e 1 LED vermelho COL.

[Ver produto na web](#)

Descrição

M340, Módulo de Extensão de Chassi para a plataforma automática Modicon M340, projetado para expandir configurações multi-rack. Utilizado como extensor do painel traseiro, facilitando a integração em sistemas de automação industrial com múltiplas unidades.

Características técnicas

- Compatibilidade: BMXXBP0600, BMXXBP0400, BMXXBP0800, BMXXBP1200
- Conectores: 2 conectores fêmea SUB-D 9
- Indicadores locais: 1 LED verde (RUN) para estado do barramento, 1 LED vermelho (COL) para erro de colisão, 4 LEDs verdes para estado das direções do rack
- Consumo de corrente: 160 mA a 24 V CC, 22 mA a 3,3 V CC
- Formato: Padrão
- Grado de proteção: IP20
- Temperatura ambiente de funcionamento: 0...60 °C
- Umidade relativa: 10...95 % sem condensação
- Directivas: 2014/35/EU (baixa tensão), 2014/30/EU (EMC)
- Certificações: CE, UL, CSA, RCM, Generator Merchant Navy
- Normas: EN 61131-2, EN/IEC 61010-2-201, UL 61010-2-201, CSA C22.2 No 61010-2-201, IACS E10, EN/IEC 61000-6-5, EN/IEC 61850-3
- Características ambientais: Locais perigosos classe I divisão 2
- Tratamento de proteção: TC

- Estado de oferta sustentável: Produto Green Premium
- Conforme com REACH sem SVHC: Sim
- Directiva RoHS UE: Cumprimento proativo (fora do alcance)
- Sem mercúrio: Sim
- Exceções de RoHS: Sim
- Normativa de RoHS China: X

Características

EAN	3595864009728
Gama	Industrial
Nº de elementos	1
Protección	IP20
Voltaje nominal (V)	24 V CC

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 12 de outubro de 2026