Produktblatt

Ladder Timer für Registerbox Orbis Tempo LED OB200007

Marke: ORBIS

Artikelnummer: ORBIS OB200007



Timer für verdeckte montage in schalterdose.
Installation von zwei-draht ohne neutralleiter.
Gilt für LED-lampen.

Timing der zündung von beleuchtungsanlagen: treppen, flure, eingangshallen, garagen, kellern, abstellräumen, badezimmern, etc.

Produkt im Shop ansehen

Beschreibung

Timer - leiter, die in die safe-registrierung Orbis Tempo led OB200007

Kleine größe für die installation zwischen taster und gehäuse - mechanismus, ein-oder ausgeblendet, die in datensätzen, zwischendecken, etc.

Schnelle installation ohne werke und ohne verbindung neutral.

Kompatibel mit jedem drücker auf dem markt.

Reduzierung des energieverbrauchs in der beleuchtung und erhöhung der lebensdauer der lampen.

Gültig für alle lampen, außer LEDS mit i-elektromagnetische und alle arten von fluoreszenz.

Verweilzeit von 15 s bis 15 min rearmable.

Unterstützt drucktasten, zusätzliche.

Ermöglicht die steuerung von ventilatoren und saugventilatoren.

Thermoschutz und kurzschluss integriert.

Spannungsversorgung: 230 V Ac

Nennfrequenz: 50 Hz

Eigenverbrauch: 0,035 GEHT

Rearmable: Wenn

Zeitbereich: 15 s - 15 min.

Schutz: Kurzschluss, über strom.

Schutzart: IP 20 nach en 60529.

Betriebstemperatur: -10 bis + 50 ° c

Thermischer schutz built-in.

Maximale lasten:

Glühlampen: 150 W.
Leuchtstofflampen: Nicht Geeignet.
Halogen niederspannung (transformator-mail): 100 VA.
Halogen niederspannung (transformator elektromagnetisch): 100 VA.
Halogenlampen (230 V Ac): 150 W.
Lampen niedriger verbrauch: Nicht Geeignet.
LED-lampen (elektronischer trafo): 100 VA.
LED-lampen (trafo elektromagnetisch): Nicht Geeignet.
Lüfter. 50 VA.

Eigenschaften

EAN	8426709113131
Hersteller	Orbis
Schutz	IP20 - uso interior
Referenz	ORBIS OB200007
Nennspannung (V)	230V
Art der installation	Versteckt

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team

Artikel heruntergeladen am 1. November 2026