

Produktblatt

Differenzialschalter MULTI9 GFP 4P 63A 86mA A-Si 415V AC IP20

Marke: SCHNEIDER

Artikelnummer: IMPO M9R12463



Der Fehlerstromschutzschalter Multi9 GFP 4P 63A 86mA A-Si ist für Ströme über 0,1 A ausgelegt. Er bietet sofortigen Erdschlussschutz und Schutzklasse A-SI. Die Montage erfolgt auf DIN-Schienen. Geeignet für Umgebungen bis 60 °C. Entspricht den Normen EN/IEC und UL.

[Produkt im Shop ansehen](#)

Beschreibung

Der Multi9 GFP 4P 63A 86mA A-Si 480Y/277V UL ist ein Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) der Multi 9-Serie. Er bietet effektiven Schutz vor Fehlerströmen in elektrischen Anwendungen mit Strömen über 0,1 A. Das Gerät verfügt über vier Pole und einen Neutralleiter links, was eine vielseitige und sichere Installation ermöglicht. Mit einem Nennstrom von 63 A bei 40 °C gemäß EN/IEC 61008-1 und einer Fehlerstromempfindlichkeit von 86 mA gemäß UL 1053 reagiert der Multi9 GFP verzögerungsfrei und gewährleistet so den Schutz elektrischer Anlagen. Seine Fehlerstromschutzklasse ist A-SI, wodurch er für verschiedene Wechselstromanwendungen geeignet ist. Dieser Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) zeichnet sich durch seine Robustheit und Langlebigkeit aus, mit einer Schaltleistung von 1500 A und einem bedingten Kurzschlussstrom von 10 kA. Darüber hinaus ermöglicht die Konstruktion eine verstellbare Klemmenmontage auf einer DIN-Schiene und erleichtert so die Integration in Schaltschränke.

- Netzfrequenz: 50/60 Hz
- Nennbetriebsspannung: 415 V AC 50 Hz/480/277 V AC 60 Hz
- Spitzenspannungsfestigkeit: 6 kV
- Schutzart: IP20/IP40
- Betriebstemperatur: -25...60 °C
- Mechanische Lebensdauer: 20.000 Schaltzyklen
- Anschlüsse: Tunnelklemmen für flexible und starre Kabel
- Abmessungen: 81 mm (Höhe) x 72 mm (Breite) x 60 mm (Tiefe)
- Gewicht: 0,45 kg
- Zertifizierungen: IEC, UL

Eigenschaften

Nennstrom (A)	63
Empfindlichkeit	100
EAN	3606481198563
Hersteller	Schneider
Anzahl der pole	4P
Referenz	SCHNEIDER M9R12463
Nennspannung (V)	415

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

[Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team](#)

Artikel heruntergeladen am 17. September 2026