

Produktblatt

LED-E Notleuchte 4W M LEDME mit Selbsttest

Marke: LEDME

Artikelnummer: LEDME LM1087



Notbeleuchtung LED Autotest der Marke M LEDME mit 4W Leistung und 400 Lumen Leuchtkraft. Es arbeitet zwischen -20°C und 50°C mit einem Winkel von 120° und bietet 3 Stunden Autonomie und eine Lebensdauer von 30.000 Stunden.

[Produkt im Shop ansehen](#)

Beschreibung

Der Led 4W Whale Autotest-Notfall der Marke M LEDME ist ein Sicherheitsbeleuchtungsgerät, das die Sichtbarkeit in Energieausfallsituationen gewährleistet. Es verfügt über eine LED-Lichtquelle mit einer Helligkeit von 400 Lumen und einer Farbtemperatur von 6500K und bietet ein klares und effizientes weißes Licht.

Technische Merkmale

- Watt: 4 w
- Helligkeit: 400
- Lm-Effizienz: 100
- Arbeitstemperatur: -20°C ~ + 50°C
- Winkel: 120°
- Nützliches Leben: 30000
- Schutz: IP20
- Ik: 5
- Klasse Elektroisolierung: II
- Stromversorgung: 200-220V AC
- Batterie: 3.6v 1200 mah
- Abmessungen: 272X140X543 mm
- Material: PC
- Leistungsfaktor: 0,6
- Ladezeit: 18-24 Stunden

- Garantie: 3
- Beinhaltet: Einbaurahmen, Autotest

Dank seiner 3-stündigen Autonomie und seinem eingebauten Autotestsystem sorgt dieses Team für einen kontinuierlichen Betrieb während der Notfälle. Ihre Konstruktion in PC-Material und die Einbeziehung des Einbaurahmens erleichtern ihre Integration in verschiedene Arten von Strukturen, um die visuelle Sicherheit zu erhalten.

Die Installation ist vielseitig und ermöglicht es, sie je nach Raumbedarf einbaubar oder auf der Oberfläche zu montieren. Die 1200-Mah-Batterie sorgt für eine ausreichende Energieunterstützung, um kritische Perioden ohne Unterbrechungen zu bedecken.

Eigenschaften

Appliance-Klasse	Klasse II
Hoch	272 mm
Breite	140 mm
EAN	8435579710876
Hersteller	Ledme
Lumen (lm)	400 lm
Leistung (W)	4 W
Tiefe	543 mm
Schutz	IP20 - uso interior
Referenz	LEDME LM1087
Farbtemperatur	6500K
Geschätzte lebensdauer (h)	30000

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

Bei Fragen wenden Sie sich an unser [Support-Team](#)

Artikel heruntergeladen am 30. September 2026