

Produktblatt

Türöffnermechanismus 410N-512 MAX FERMAX 1729

Marke: FERMAX

Artikelnummer: FERMAX 1729



Türöffner-Mechanismus 410N-512 MAX

Hersteller: FERMAX

[Produkt im Shop ansehen](#)

Beschreibung

Beschreibung Der elektrische MECHANISMUS ist ein Gerät, das im Rahmen der Tür installiert wird, um deren Öffnung von einem entfernten Ort aus über ein elektrisches Gerät zu steuern. In einer Video-Türsprechanlage ist es möglich, den Mechanismus des Gebäudeeingangs zu aktivieren und den Besuchern den Zugang über das Telefon oder den Monitor der Wohnung zu ermöglichen, indem die Taste „Schlüssel“ des Türöffners gedrückt wird. Ein Türöffner besteht aus einem elektrischen Mechanismus und einem Gehäuse oder einer Hülse, je nachdem, ob er bündig oder aufputz montiert wird. SERIE 410 Elektrischer Mechanismus Serie 410, dessen Abmessungen sind: 67(H)x16,4(B)mmx28(T)mm. Empfehlenswert für Rahmen mit europäischem Profil aus Aluminium oder PVC. Mechanismus mit einer Fronttiefe von 16,4mm. Enthält einen RADIAL-Riegel, der es ermöglicht, den Riegel um seine eigene Achse zu drehen, ohne einen seitlichen Schnitt im Türrahmen vornehmen zu müssen, was bei Türöffnern mit traditionellem Riegel nicht möglich ist. Die Standardversion bietet einen verstellbaren MAX-Riegel, der eine Einstellung zwischen Riegel und Schlosszapfen von 1mm während des Installationsprozesses ermöglicht. Es wird eine bündige Montage mit dem kurzen Gehäuse P22 Ref. 2894 mit einer speziellen Breite von 22mm oder für Türen mit Schließzylinder das lange Gehäuse L22 REF.

Eigenschaften

EAN	8424299017297
Hersteller	FERMAX
Referenz	FERMAX 1729

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

[Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team](#)

Artikel heruntergeladen am 23. Oktober 2026