

Produktblatt

Türöffner PN (ANTIPÁNICO SUPERF.) FERMAX 3064

Marke: FERMAX

Artikelnummer: FERMAX 3064



Türöffner PN (PANIK SUPERF.)

Hersteller: FERMAX

[Produkt im Shop ansehen](#)**Beschreibung**

Beschreibung

**P-SERIE
PANIK (P)**

Reihe: entworfen, um fit in die türen zu führen anti-panik-stangen mit dem gleiten auf der oberfläche mit der taskleiste. Montage und oberfläche reversibel.

Wird serienmäßig in schwarz, zusammen mit 8 beilagen von 2,5 mm dicke. Beinhaltet riegel konkav anpassungsfähig an eine slip-leiste panik.

Wechselbar (DIN Rechts oder DIN Links).

Ermöglicht die öffnung sowohl nach rechts als auch nach links.

Symmetrisch.

Ermöglicht das ändern von hand, indem die symmetrie des körpers.

DIN

Die DIN legt die öffnungsrichtung der tür, und bezeichnet die art der türöffner installiert.

Beobachtet, die tür von der seite, wo die scharniere sichtbar sind:

- Wenn die scharniere liegen links vom betrachter, es handelt sich um ein türöffner DIN Links.
- Wenn die scharniere auf der rechten seite des betrachters, es ist ein türöffner DIN Rechts.

Es gibt mehrere arten von mechanismen, die für türöffner, hängt VON der ART des BETRIEBS

erforderlich ist.

TYP N_NORMAL 12Vac:

- N (normalbetrieb und aktivierung bei 12 v ac): der türöffner wird entriegelt, während der zeit, für eine spannung von 12 Vac.

Technische daten

Verbrauch:

N 12Vac: 980mA

N-412 12 v dc: 180mA.

N-512 12 vdc: 150mA.

N-424 24Vdc: 180mA.

Abmessungen:

146(V)mmx40(H)mmx45(P)mm

Gewicht: 1,185 kg

Maßnahmen, vom produkt in der verpackung: 3x15,2x8,5 cm

EAN-13: 8424299030647

Eigenschaften

EAN	8424299030647
Hersteller	FERMAX
Referenz	FERMAX 3064

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

[Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team](#)

Artikel heruntergeladen am 15. September 2026