Ficha del producto



Minutero electrónico 3000W incandescente 230V

Marca: DINUY

Referencia: DINUY MI PLA 002

• Temporizador electrónico para instalación en caja de registro.
• Conexión a 3 hilos, requiere el Neutro.
• Válido para Lámparas LED, Incandescencia, Fluorescencia y Extractores.
• Activación mediante pulsadores convencionales.
• Dispone de 2 modos de funcionamiento: Temporizador rearmable o Telerruptor temporizado.

Ver producto en web

Descripción

Referencia de producto MI PLA 002
Tensión de Alimentación (V) 230VCA
Frecuencia (Hz) 50/60
Consumo Propio 0,7W
Poder de corte del relé (A) 16
Lámparas LED (W) 400
Incandescendia y Halógenas 230V (W) 3000
Halógenas 12V con transformador electrónico (W) 3000
Halógenas con trafo ferromagnetico (W) 2400
Lámparas Fluorescentes (W) 1300
Lámparas Fluorescentes (VA) 1300
Admite contactor SÍ
Paso por cero SÍ
Instalación 3 Hilos
Alumbrado Permanente No
Aviso de apagado No
Temporización mínima (segundos) 30
Temporización máxima (minutos) 10
Telerruptor Temporizado SÍ

Pulsadores luminosos SI (Máximo 20 Unidades)
Temperatura de Funcionamiento (ºC) (min) 0
Temperatura de Funcionamiento (ºC) (max) 40
LED Luminoso Permanente No
Montaje Caja de registro
Protección Ambiental IP20 según UNE20324
De acuerdo con la Norma UNE-EN60669-2-1 y UNE-EN60669-2-3

Características

EAN	8422447002614
Voltaje nominal (V)	230

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 5 de noviembre de 2026