

Ficha del producto

Interruptor automático SCHNEIDER 10A 2P para uso residencial

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9K17210



Interruptor automático 2P de 10A de la gama residencial Schneider A9K17210. Diseñado para proteger circuitos eléctricos en entornos domésticos, garantiza un funcionamiento seguro y eficiente. Ideal para instalaciones que requieren un control fiable de la corriente eléctrica.

[Ver producto en web](#)

Descripción

Interruptor automático 2P 10A RESIDENCIAL Schneider A9K17210

El Interruptor automático 2P 10A RESIDENCIAL Schneider A9K17210 es una solución confiable y eficiente para la protección de circuitos eléctricos en entornos residenciales. Diseñado para ofrecer un alto rendimiento, este interruptor cuenta con un poder de corte de 6000A, lo que garantiza una respuesta rápida ante sobrecargas y cortocircuitos. Su curva de disparo tipo C lo hace ideal para aplicaciones que requieren una protección adecuada sin interrupciones innecesarias. Con una tensión de empleo de 230V CA, este dispositivo es compatible con la mayoría de las instalaciones eléctricas domésticas. La conexión se realiza mediante bornes de caja, permitiendo una instalación sencilla y segura con cables de cobre. Además, su diseño de doble aislamiento Clase 2 proporciona una mayor seguridad y fiabilidad en su funcionamiento.

- **Poder de corte:** 6000A
- **Curva:** C
- **Tensión de empleo:** 230V CA
- **Conexión:** Bornes de caja para cables de cobre
- **Aislamiento:** Doble aislamiento Clase 2
- **Tipo:** Interruptor automático 2P
- **Intensidad nominal:** 10A
- **Aplicación:** Gama residencial
- **Dimensiones:** Compacto y fácil de instalar
- **Certificaciones:** Cumple con normativas de seguridad

Características

Corriente nominal (A)	10
Curva de disparo	C
EAN	3606480390777
Gama	Residencial
Nº de polos	2P
Referencia	SCHNEIDER A9K17210
Voltaje nominal (V)	230

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 15 de septiembre de 2026