

Ficha del producto

Interruptor automático en miniatura ACTI 9 6A 3P térmico-magnético 10kA Icn 400V AC

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F88306



Interruptor automático en miniatura Acti 9 iC60 RCBO, 3 polos, corriente nominal de 6 A. Diseñado para corriente continua y alterna, con tecnología térmico-magnética. Capacidad de corte de hasta 42 kA. Ideal para pequeños comercios. Montaje en carril DIN.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El **Acti 9 iC60 RCBO** es un interruptor automático en miniatura de alta eficiencia diseñado para aplicaciones de corriente superior a 0,1 A. Perteneciente a la gama Acti 9 y se caracteriza por su robustez y fiabilidad en la protección de circuitos eléctricos. Este dispositivo cuenta con un número de polos de 3P, lo que permite la protección de tres polos simultáneamente, y tiene una corriente nominal de 6 A, adecuado para redes de corriente continua y alterna.

La tecnología de unidad de disparo es térmico-magnética, lo que garantiza una respuesta rápida ante sobrecargas y cortocircuitos. Su capacidad de corte es notable, alcanzando hasta 10,000 A Icn en 400 V AC y 42 kA Icu en diversas configuraciones de voltaje, cumpliendo con las normativas EN/IEC 60898-1. Además, el dispositivo presenta un poder de seccionamiento, lo que permite desconectar el circuito de manera segura.

Entre sus características técnicas destacan:

- Frecuencia de red: 50/60 Hz
- Tensión nominal de empleo: 220...240 V AC, 400 V AC, 380...415 V AC
- Grado de protección: IP20
- Durabilidad mecánica: 20,000 ciclos
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -35...70 °C
- Conexiones: Terminal simple, tipo de cable 1...25 mm² rígido
- Altura: 85 mm, Anchura: 54 mm, Profundidad: 78,5 mm
- Peso: 0,375 kg

- Color: Blanco
- Humedad relativa: 95 % a 55 °C

Características

Corriente nominal (A)	6
Curva de disparo	B
EAN	3606480094651
Nº de polos	3P
Referencia	SCHNEIDER A9F88306
Voltaje nominal (V)	400

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 16 de octubre de 2026