

Ficha del producto

Interruptor automático IC60H SCHNEIDER ACTI 9 10A 3P térmico-magnético 10000A Icn



Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F88310

Interruptor automático en miniatura Acti 9 iC60 RCBO, 3 polos, corriente nominal de 10 A. Diseñado para corriente continua y alterna, con tecnología térmico-magnética. Capacidad de corte de hasta 42 kA. Ideal para pequeños comercios. Grado de protección IP20.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El **Acti 9 iC60 RCBO** es un interruptor automático en miniatura diseñado para ofrecer una protección eficaz en aplicaciones de corriente superior a 0,1 A. Pertenecce a la gama **Acti 9** y se caracteriza por su robustez y fiabilidad, siendo ideal para pequeños comercios y entornos donde la seguridad eléctrica es primordial.

Este dispositivo cuenta con un diseño de 3 polos, con una corriente nominal de **10 A** y es compatible con redes de corriente continua y alterna. Su tecnología de unidad de disparo es térmico-magnética, lo que garantiza una respuesta rápida ante sobrecargas y cortocircuitos. El código de curva **B** permite una adecuada protección en circuitos con cargas inductivas.

Entre sus características técnicas más destacadas se encuentran:

- Capacidad de corte de hasta **10,000 A Icn** en 400 V AC.
- Poder de seccionamiento conforme a **EN 60898-1**.
- Frecuencia de red de **50/60 Hz**.
- Grado de protección **IP20**.
- Temperatura de funcionamiento de **-35 a 70 °C**.
- Durabilidad eléctrica de **10,000 ciclos**.
- Montaje en carril DIN con un tamaño compacto de **54 x 85 x 78.5 mm**.
- Conexiones para cables rígidos y flexibles de hasta **25 mm²**.
- Indicador de posición del contacto y señalización de disparo local.
- Clasificación de contaminación **3** acorde a HB1.

Características

Corriente nominal (A)	10
Curva de disparo	B
EAN	3606480094668
Nº de polos	3P
Referencia	SCHNEIDER A9F88310

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 8 de octubre de 2026