

Ficha del producto

Interruptor automático IC60L SCHNEIDER ACTI 9 32 A 4 polos térmico-magnético 15000 A Icn



Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F94432

Interruptor automático en miniatura Acti 9 iC60 RCBO, modelo IC60L, con 4 polos y corriente nominal de 32 A. Diseñado para corriente continua y alterna, ofrece protección térmico-magnética y capacidad de corte de hasta 15,000 A. Ideal para pequeños comercios y residencias.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El Interruptor Automático en Miniatura Acti 9 iC60 RCBO es un dispositivo de alta calidad diseñado para aplicaciones de corriente superior a 0,1 A. Perteneciente a la gama Acti 9 y se caracteriza por su tecnología de disparo térmico-magnético, lo que garantiza una protección eficaz en diversas condiciones de operación. Este modelo, con un número de polos de 4P, ofrece una corriente nominal de 32 A y es adecuado para redes de corriente continua y alterna.

El IC60L destaca por su capacidad de corte, alcanzando hasta 15,000 A Icn en 400 V AC y 70 kA Icu en diferentes rangos de voltaje, lo que lo convierte en una opción segura y confiable para pequeños comercios y aplicaciones residenciales. Su diseño permite un montaje fijo en carril DIN, facilitando la instalación y el mantenimiento.

- **Frecuencia de red:** 50/60 Hz
- **Tensión nominal de empleo:** 220...240 V AC, 400 V AC, 380...415 V AC, 440 V AC, 12...133 V AC, 180...250 V CC
- **Poder de seccionamiento:** Sí, acorde a EN 60898-1
- **Grado de protección:** IP20
- **Temperatura ambiente de funcionamiento:** -35...70 °C
- **Durabilidad eléctrica:** 10,000 ciclos
- **Conexiones:** Terminal simple, tipo de cable 1...35 mm² rígido
- **Altura:** 85 mm
- **Peso:** 0,5 kg
- **Color:** Blanco

Características

Corriente nominal (A)	32
Curva de disparo	C
EAN	3606480084133
Nº de polos	4P
Referencia	SCHNEIDER A9F94432

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 12 de octubre de 2026