

Ficha del producto

Interruptor automático SCHNEIDER ACTI 9 4 polos 40 A curva C, 15000 A Icn 400 V AC

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F94440



Interruptor automático en miniatura Acti 9 iC60 RCBO, modelo IC60L, con 4 polos y corriente nominal de 40 A. Diseñado para redes AC, ofrece protección térmico-magnética y capacidad de corte de hasta 15,000 A. Ideal para pequeños comercios y entornos residenciales.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El Interruptor Automático en Miniatura Acti 9 iC60 RCBO (IC60L) es un dispositivo de alta fiabilidad diseñado para aplicaciones de corriente superior a 0,1 A. Pertenece a la gama Acti 9 y se caracteriza por su tecnología de disparo térmico-magnético, lo que garantiza una protección efectiva en diversas condiciones de operación. Este modelo cuenta con 4 polos, ofreciendo una corriente nominal de 40 A y es adecuado para redes de corriente alterna (AC) y continua.

Con un poder de corte de hasta 15,000 A en 400 V AC y 70 kA en diferentes rangos de voltaje, el IC60L asegura un rendimiento óptimo en situaciones de sobrecarga y cortocircuito. Su diseño permite una instalación sencilla en carriles DIN, y su indicador de posición del contacto proporciona una señalización clara del estado del dispositivo.

Este interruptor es ideal para pequeños comercios y aplicaciones residenciales, cumpliendo con las normativas IEC 60898-1 y EN 60898-1, lo que garantiza su calidad y seguridad.

- **Número de polos:** 4P
- **Corriente nominal:** 40 A
- **Poder de corte:** 15,000 A Icn en 400 V AC
- **Tipo de red:** AC y corriente continua
- **Temperatura de funcionamiento:** -35...70 °C
- **Grado de protección:** IP20
- **Durabilidad eléctrica:** 10,000 ciclos
- **Montaje:** Fijo en carril DIN

- **Dimensiones:** 85 mm x 72 mm x 78.5 mm
- **Peso:** 0.5 kg

Características

Corriente nominal (A)	40
Curva de disparo	C
EAN	3606480084102
Nº de polos	4P
Referencia	SCHNEIDER A9F94440
Voltaje nominal (V)	400

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 10 de octubre de 2026