

Ficha del producto

Interruptor automático en miniatura ACTI 9 10A 2P térmico-magnético 15000A Icn

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F95210



Interruptor automático en miniatura Acti 9 iC60 RCBO, modelo IC60L, con 2 polos y corriente nominal de 10 A. Diseñado para corriente superior a 0,1 A, ofrece protección térmico-magnética y capacidad de corte de hasta 70 kA en diversas tensiones.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El **Acti 9 iC60 RCBO** es un interruptor automático en miniatura diseñado para aplicaciones de corriente superior a 0,1 A. Pertenecce a la gama **Acti 9** y es ideal para la protección de circuitos eléctricos en entornos residenciales y pequeños comercios. Este dispositivo cuenta con un diseño compacto y eficiente, con un número de polos de **2P** y una corriente nominal de **10 A**.

El iC60L 2P 10A K utiliza tecnología de disparo térmico-magnético, lo que le permite ofrecer una alta capacidad de corte de hasta **15,000 A Icn** en 400 V AC, cumpliendo con las normativas EN/IEC 60898-1. Su capacidad de seccionamiento y su clasificación de categoría A garantizan un rendimiento seguro y fiable en diversas condiciones de operación.

Entre sus características técnicas destacan:

- Frecuencia de red: 50/60 Hz
- Tensión nominal de empleo: 220...240 V AC, 380...415 V AC
- Poder de corte en servicio: hasta 25 kA
- Grado de protección: IP20
- Temperatura de funcionamiento: -35...70 °C
- Durabilidad mecánica: 20,000 ciclos
- Conexiones: terminal simple para cables de hasta 25 mm² rígidos
- Montaje: carril DIN
- Indicador de posición del contacto y señalización de disparo
- Peso: 0,25 kg

El Acti 9 iC60L es una solución robusta y eficiente para la protección de circuitos eléctricos, asegurando un funcionamiento seguro y duradero.

Características

Corriente nominal (A)	10
Curva de disparo	K
EAN	3606480084843
Nº de polos	2P
Referencia	SCHNEIDER A9F95210

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 1 de octubre de 2026