Ficha del producto

Bloque Vigi SCHNEIDER ACTI 9 3P 40A 30mA AC, IP20, 400V, 50/60Hz, retardo instantáneo

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9Q11340

El Quick Vigi iC60 3P 40A 30mA AC es un bloque Vigi de la gama Acti 9, diseñado para protección contra fugas a tierra. Con 3 polos, sensibilidad de 30 mA y montaje en carril DIN, ofrece seguridad y fiabilidad en instalaciones eléctricas.

Ver producto en web

Descripción

El **Quick Vigi iC60 3P 40A 30mA AC** es un bloque Vigi de la gama Acti 9, diseñado para ofrecer una protección eficaz contra fugas a tierra en sistemas eléctricos de corriente alterna. Este dispositivo, perteneciente a la gama Reflex iC60, cuenta con una corriente nominal de 40 A y una sensibilidad de fuga a tierra de 30 mA, garantizando una respuesta instantánea ante cualquier anomalía. Su clase de protección contra fugas es Tipo AC, lo que lo hace ideal para aplicaciones residenciales e industriales.

El Vigi iC60 se instala fácilmente en un carril DIN y es compatible con otros productos de la gama Acti 9, como el iC60 RCBO y el Acti 9 SBI. Su diseño ajustable en clip permite una instalación rápida y segura. Además, cuenta con un indicador de disparo que facilita la supervisión del estado del dispositivo.

- Número de polos: 3P
- Retardo de protección: Instantáneo
- Tensión nominal de empleo: 400 V AC 50/60 Hz
- Frecuencia de red: 50/60 Hz
- Grado de protección: IP20
- Temperatura de funcionamiento: -5...60 °C
- Dimensiones: 91 mm (altura) x 63 mm (anchura) x 73,5 mm (profundidad)
- Peso: 0,21 kg
- Conexiones: Terminal tipo túnel inferior
- Normas: IEC 61009-1, EN 61009-1

Este dispositivo es una solución confiable para la protección de circuitos eléctricos, asegurando un funcionamiento seguro y eficiente en diversas aplicaciones.

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	40
Sensibilidad (mA)	30
EAN	3606480393471
Nº de polos	3P
Referencia	SCHNEIDER A9Q11340
Voltaje nominal (V)	400

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 23 de octubre de 2026