

Ficha del producto

**Bloque Vigi ACTI 9 63A 30mA 3P
400V AC con protección IP20 y
montaje en carril DIN**

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9V21363



El Vigi iC60 3P 63A 30mA A de la gama Acti 9 es un bloque Vigi con 3 polos, diseñado para protección contra fugas a tierra. Ofrece una corriente nominal de 63 A y sensibilidad de 30 mA, ideal para redes AC.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

El Vigi iC60 3P 63A 30mA A es un bloque Vigi de la gama Acti 9, diseñado para proporcionar una protección eficaz contra las fugas a tierra en sistemas eléctricos. Este dispositivo cuenta con una corriente nominal de 63 A y una sensibilidad de fuga a tierra de 30 mA, con un retardo de protección instantáneo, lo que garantiza una respuesta rápida ante cualquier anomalía. Su diseño modular permite una fácil instalación en carriles DIN, y su tecnología de disparo es independiente de la tensión, asegurando un funcionamiento fiable en diversas condiciones.

El Vigi iC60 es compatible con la gama Acti 9 iC60 RCBO y Acti 9 SBI, lo que lo convierte en una opción versátil para diferentes configuraciones eléctricas. Su grado de protección IP20 lo hace adecuado para entornos controlados, mientras que su resistencia a picos de tensión de 6 kV asegura una mayor durabilidad. Este dispositivo opera en un rango de temperatura de -25 a 60 °C, lo que lo hace apto para diversas aplicaciones industriales y comerciales.

- **Número de polos:** 3P
- **Corriente nominal:** 63 A
- **Fugas a tierra:** 30 mA
- **Tensión nominal de empleo:** 400 V AC
- **Frecuencia de red:** 50/60 Hz
- **Normas:** EN 61009-1, IEC 61009-1
- **Grado de protección:** IP20
- **Temperatura de funcionamiento:** -25...60 °C
- **Montaje:** Carril DIN

- **Peso:** 0,21 kg

Características

Frecuencia	50/60 Hz
Corriente nominal (A)	63
Sensibilidad (mA)	30
EAN	3606480090592
Nº de polos	3P
Referencia	SCHNEIDER A9V21363
Voltaje nominal (V)	400

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 12 de octubre de 2026