Ficha del producto



Auxiliar de señalización remota ACT 2NA 24 V CA/CC, montaje en carril DIN, IP20

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9C15916

Auxiliar de señalización remota Acti 9 IACTs, diseñado para circuitos de 24 V CA/CC y 230 V CA. Montaje en carril DIN, con 2 contactos NA. Ideal para entornos residenciales y pequeños comercios. Cumple con normas EN 60947-5.

Ver producto en web

Descripción

El ACT 2NA (CONT.AUX) es un auxiliar de señalización remota de la gama Acti 9, diseñado para ofrecer soluciones eficientes en entornos residenciales y pequeños comercios. Este dispositivo, conocido como IACTs, se integra perfectamente en sistemas de control y automatización, garantizando un rendimiento óptimo y una alta fiabilidad.

Con una composición de contactos de señalización de 2 NA, el ACT 2NA permite una tensión de circuito de señalización de 24 V CA/CC, así como 230 V CA en diferentes estados de carga. Su diseño robusto y compacto, con dimensiones de 81 mm de altura, 9 mm de anchura y 68 mm de profundidad, facilita su instalación en carriles DIN simétricos de 35 mm.

Este dispositivo cumple con las normas EN 60947-5 y presenta un grado de protección IP20, lo que lo hace adecuado para diversas aplicaciones. Su rango de temperatura de funcionamiento va de -20 a 50 °C, y puede soportar una humedad relativa del 95% a 55 °C, garantizando su operatividad en condiciones exigentes.

- **Tensión de circuito de control:** 24...240 V CA 50/60 Hz, 24...130 V DC
- **Resistencia a picos de tensión:** 4 kV
- **Par de apriete:** 0,8 N.m
- **Compatibilidad:** Acti 9 iCT +
- **Grado de protección:** IP20
- **Tropicalización:** 2
- **Longitud de cable pelado:** 9 mm

- **Terminales de conexión:** Borne para cables flexibles y rígidos
- **Código de compatibilidad:** IATEt
- **Segmento de mercado:** Residencial y pequeños comercios

Características

Curva de disparo	C
EAN	3606480096297
Referencia	SCHNEIDER A9C15916
Voltaje nominal (V)	24

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 23 de noviembre de 2026