

Ficha del producto

Relé inteligente compacto ZELIO 12V CC, 4 salidas, 8A, IP20, 10 años de backup.

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO SR2B121JD



El ZELIO II 8E/4R 12CC es un relé inteligente compacto de la gama Zelio Logic. Ofrece visualización local, múltiples entradas y salidas, y un tiempo de ciclo de 6 a 90 ms. Ideal para aplicaciones de control automatizado.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El ZELIO II 8E/4R 12CC es un relé inteligente compacto de la gama Zelio Logic, diseñado para ofrecer soluciones de control eficientes y versátiles en aplicaciones industriales. Este dispositivo destaca por su capacidad de programación y su robustez, permitiendo la visualización local y el manejo de hasta 240 líneas de esquema de control. Su tiempo de ciclo de 6 a 90 ms y un tiempo de respaldo de 10 años a 25 °C garantizan un rendimiento confiable en diversas condiciones operativas.

El ZELIO II 8E/4R cuenta con múltiples características técnicas que lo hacen ideal para entornos exigentes:

- **Tensión nominal de alimentación:** 12 V CC, con límites de 10,4 a 14,4 V.
- **Número de entradas:** 4 entradas digitales y 4 entradas analógicas (0-10 V).
- **Salidas:** 4 relés con capacidad de conmutación de hasta 8 A.
- **Durabilidad eléctrica:** 500,000 ciclos en condiciones específicas según EN/IEC 60947-5-1.
- **Protección contra inversión de polaridad:** Sí.
- **Grado de protección:** IP20 (trasero) y IP40 (frontal).
- **Temperatura de funcionamiento:** -20 a 55 °C.
- **Humedad relativa:** 95% sin condensación.
- **Peso:** 0,25 kg.
- **Certificaciones:** C-Tick, UL, CSA, GOST, GL.

Este dispositivo es una opción confiable para quienes buscan un control preciso y duradero en sus sistemas automatizados.

Características

Corriente nominal (A)	8
EAN	3389110549171
Referencia	SCHNEIDER SR2B121JD
Voltaje nominal (V)	12

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 31 de octubre de 2026