Ficha del producto



Kit de salida digital STB con 2 salidas Triac 115-230V AC y protección IP20

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO STBDAO8210K

Kit de salida digital estándar Modicon STB, compuesto por módulos y conectores para una solución de E/S distribuida. Ofrece 2 salidas digitales Triac, con un rango de tensión de 115 a 230 V AC y características de protección y configuración avanzadas.

Ver producto en web

Descripción

El kit STB,Std,02 SD Triac 115-230vAC Kit_STBXT es una solución de E/S distribuida de la gama Modicon STB, diseñada para aplicaciones industriales que requieren un control eficiente y confiable de salidas digitales. Este kit incluye componentes esenciales como el módulo STBDAO8210, conectores de tornillo y de abrazadera de resorte, y una base STBXBA2000, permitiendo una integración sencilla en sistemas de automatización.

Con un total de 2 salidas digitales tipo Triac, este kit opera en un rango de tensión de salida de 115 a 230 V AC, lo que lo hace versátil para diversas aplicaciones. Su diseño robusto y características avanzadas garantizan un rendimiento óptimo en entornos exigentes.

- **Número de salidas digitales:** 2
- **Tipo de salida:** Triac
- **Tensión de salida:** 115...230 V AC
- **Tiempo de respuesta:** 10 ms off-a-on, 10.5 ms on-a-off
- **Protección:** Sobretensión con varistores y circuito RC
- **Aislamiento:** 1780 V entre canales y bus lógico
- **Consumo de corriente:** 45 mA en 5 V DC para bus lógico
- **Temperatura de funcionamiento:** 0…60 °C
- **Grado de protección:** IP20
- **Normas y certificaciones:** IEC 61131-2, UL, CSA, NF

Este kit es ideal para aplicaciones que requieren un control preciso y confiable, asegurando un

rendimiento duradero en condiciones operativas desafiantes.

Características

EAN	3595863988925
Referencia	SCHNEIDER STBDAO8210K
Voltaje nominal (V)	230

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 3 de noviembre de 2026