

Ficha del producto

Telerruptor ACTI9 ITL 16A 4P 24V CA control manual y remoto, montaje en carril DIN

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9C30114



El telerruptor Acti9 iTL16A 4NO 24Vac 12Vdc de Schneider Electric es un dispositivo de control manual y remoto, con 4 polos normalmente abiertos y una corriente nominal de 16 A. Ideal para aplicaciones residenciales y pequeños comercios.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El **Acti9 iTL +** es un telerruptor de la gama ITL, diseñado para ofrecer un control eficiente y fiable en aplicaciones residenciales y pequeños comercios. Este dispositivo cuenta con 4 polos normalmente abiertos (4 NA) y una corriente nominal de 16 A, lo que lo convierte en una solución ideal para diversas instalaciones eléctricas. Su diseño compacto permite un montaje fijo en carril DIN, ocupando solo 36 mm de ancho y 84 mm de altura.

El telerruptor opera en un rango de tensión de circuito de control de 24 V CA a 50/60 Hz y 12 V DC, garantizando versatilidad en su uso. Con una frecuencia de conmutación de hasta 100 maniobras por día y 5 maniobras por minuto, el Acti9 iTL + es capaz de manejar una duración mínima del impulso de entre 50 ms y 1 s. Además, permite control manual y remoto mediante un pulsador de paro luminoso de 3 mA.

Entre sus características técnicas destacan:

- Durabilidad eléctrica: 200,000 ciclos (AC-21) y 100,000 ciclos (AC-22)
- Grado de protección: IP20 (abierto) y IP40 (envolvente)
- Temperatura de funcionamiento: -20 a 50 °C
- Humedad relativa: hasta 95% a 55 °C
- Conexiones: terminales de tipo túnel para cables rígidos y flexibles
- Normas de cumplimiento: EN 60947-1, EN 60947-2-2
- Certificaciones: GOST, CCC, CEBEC, IMQ, NF, KEMA, VDE
- Grado de contaminación: 3

- Tropicalización: 2
- Nivel de ruido: 60 dB

Características

Corriente nominal (A)	16
Curva de disparo	C
EAN	3606480091919
Nº de polos	4P
Referencia	SCHNEIDER A9C30114
Voltaje nominal (V)	24

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 14 de septiembre de 2026