

Ficha del producto

Kit de salida digital STB 6 salidas estado sólido 24 V CC, protección IP20.

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO STBDDO3600K



Kit de salida digital estándar Modicon STB, compuesto por base STBXBA1000 y módulos STBDDO3600. Ofrece 6 salidas digitales de estado sólido a 24 V CC, con protección contra cortocircuitos y sobrecarga térmica. Dimensiones: 128,3 x 70 x 13,9 mm.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El kit STB,Std,06 SD TRT,24vDC 0,5A Kit_STBXTS es una solución de E/S distribuida de la gama Modicon STB, diseñada para aplicaciones industriales que requieren un control preciso y confiable. Este kit de salida digital estándar incluye una base STBXBA1000 y un módulo STBDDO3600, proporcionando un total de 6 salidas digitales de estado sólido con una tensión de salida de 24 V CC. Su diseño modular permite una fácil integración en sistemas existentes, garantizando un rendimiento óptimo en diversas condiciones operativas.

El kit está equipado con conectores de abrazadera de resorte y tipo tornillo, facilitando la conexión y desconexión de los dispositivos. Con una lógica de salida discreta que puede ser positiva o negativa, este módulo ofrece flexibilidad en su implementación. Además, cuenta con múltiples protecciones, incluyendo fusible integrado, protección contra polaridad inversa, cortocircuitos y sobrecarga térmica, asegurando la integridad del sistema.

- **Número de salidas digitales:** 6
- **Tipo de salida:** Estado sólido
- **Tensión de salida:** 24 V CC
- **Tiempo de respuesta:** 715 µs off-a-on, 955 µs on-a-off
- **Protección:** IP20, fusible integrado, protección contra cortocircuitos
- **Temperatura de funcionamiento:** 0...60 °C
- **Humedad relativa:** 95 % a 60 °C sin condensación
- **Normas:** IEC 61131-2, CSA, UL, NF
- **Peso:** 0,114 kg

- **Dimensiones:** 13,9 mm (altura) x 70 mm (profundidad) x 128,3 mm (ancho)

Características

EAN	3595863949339
Referencia	SCHNEIDER STBDDO3600K
Voltaje nominal (V)	24

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 6 de octubre de 2026