

Ficha del producto

Telerruptor ITL 16A 1P 230VCA control remoto y montaje en carril DIN

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9C32811



Telerruptor Acti9 iTL + de 16A, diseñado para control remoto y manual. Con un polo (1 NA) y un contacto auxiliar (1 C/O), opera en redes AC de 230VCA y 110VCC. Montaje en carril DIN, grado de protección IP20.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El **Acti9 iTL +** es un telerruptor de la gama ITL, diseñado para ofrecer una solución eficiente en la indicación remota de circuitos eléctricos. Este dispositivo, con un número de polos de 1P y una composición de contactos de 1 NA, es ideal para aplicaciones residenciales y pequeños comercios. Su corriente nominal es de 16 A, y es compatible con redes de corriente alterna (AC) de 230...240 V CA a 50/60 Hz, así como con circuitos de 110 V CC.

Entre sus características destacadas se incluyen:

- Control manual y remoto mediante un pulsador de paro luminoso de 3 mA.
- Frecuencia de conmutación de hasta 100 maniobras por día.
- Durabilidad eléctrica de 200,000 ciclos en AC-21 y 100,000 ciclos en AC-22.
- Montaje fijo en carril DIN, con dimensiones de 84 mm de altura, 18 mm de anchura y 60 mm de profundidad.
- Grado de protección IP20 (en apertura) y IP40 (en envoltente).
- Temperatura de funcionamiento de -20 a 50 °C y de almacenamiento de -40 a 70 °C.
- Humedad relativa de hasta 95 % a 55 °C.
- Conexiones de tipo túnel para cables rígidos y flexibles de diferentes secciones.
- Normas y certificaciones que garantizan su calidad y seguridad, incluyendo GOST, CCC, KEMA, CEBC, NF, IMQ y VDE.

El **Acti9 iTL +** es una opción confiable y robusta para el control de circuitos eléctricos, asegurando un rendimiento óptimo en diversas condiciones de operación.

Características

Corriente nominal (A)	16
EAN	3606480092046
Nº de polos	1P
Referencia	SCHNEIDER A9C32811

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 10 de octubre de 2026