

Ficha del producto

Interruptor automático REFLEX iC60 16A 4P térmico-magnético IP20 20kA Icu

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9C62416



Interruptor automático Reflex iC60N TI24 16A 4P C de la gama Acti9. Diseñado para control de corriente superior a 0,1 A, con tecnología térmico-magnética. Montaje en carril DIN, protección IP20 y capacidad de corte de hasta 20 kA. Ideal para aplicaciones industriales.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El **REFLEX iC60N TI24 16A 4P C** es un interruptor automático de control integrado de la gama **Acti9**, diseñado para ofrecer un control eficiente y seguro en aplicaciones eléctricas. Este dispositivo es ideal para corrientes superiores a 0,1 A y cuenta con una capacidad de corte de hasta 20 kA Icu en 220...240 V AC, lo que garantiza una protección robusta en entornos industriales y comerciales.

Con un diseño compacto y montado en carril DIN simétrico de 35 mm, el REFLEX iC60 se adapta fácilmente a diversas configuraciones. Su tecnología de disparo térmico-magnético y su código de curva C permiten una respuesta rápida ante sobrecargas y cortocircuitos, asegurando la integridad del sistema eléctrico.

Entre sus características destacadas se incluyen:

- Corriente nominal: 16 A
- Número de polos: 4P
- Tensión nominal de aislamiento: 500 V AC
- Control remoto por impulso y mando continuo
- Indicadores LED para estado del dispositivo
- Durabilidad mecánica: 50,000 ciclos
- Protección contra fugas a tierra independiente
- Grado de protección IP20
- Temperatura de operación: hasta 40 °C con 93% de humedad relativa
- Preparado para candado en posición OFF

Este interruptor es compatible con PLC y está diseñado para ofrecer un rendimiento confiable en diversas condiciones ambientales.

Características

Corriente nominal (A)	16
Curva de disparo	C
EAN	3606480455698
Nº de polos	4P
Referencia	SCHNEIDER A9C62416

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 10 de octubre de 2026