

Ficha del producto

Interruptor automático ACTI 9 10 A 250 Vcc 1P térmico- magnético 10 kA Icu

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9N61508



Interruptor automático en miniatura Acti 9 C60H-DC, diseñado para corriente continua. Con 10 A de corriente nominal y capacidad de corte de hasta 20 kA. Montaje en carril DIN, indicador de posición y preparado para candado. Ideal para aplicaciones residenciales y pequeños comercios.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El interruptor automático en miniatura **C60H-DC** de la gama **Acti 9** es una solución confiable y eficiente para la protección de circuitos de corriente continua. Diseñado para aplicaciones con corriente superior a 0,1 A, este dispositivo cuenta con un número de polos de 1P y una corriente nominal de 10 A a 25 °C. Su tecnología de disparo térmico-magnético y su código de curva C garantizan un rendimiento óptimo en diversas condiciones de operación.

El **C60H-DC** ofrece una capacidad de corte de hasta 20 kA Icu en 110 V y 10 kA Icu en 220 V, asegurando una protección robusta contra sobrecargas y cortocircuitos. Con una tensión nominal de empleo de 250 V y una tensión nominal de aislamiento de 500 V, este interruptor es adecuado para entornos residenciales y pequeños comercios.

- Frecuencia de red: 50/60 Hz
- Durabilidad mecánica: 20,000 ciclos
- Durabilidad eléctrica: 6,000 ciclos a 250 V
- Temperatura de funcionamiento: -25 a 70 °C
- Montaje: Fijo en carril DIN de 35 mm
- Protección contra fugas a tierra: Sin
- Preparado para candado en posición O
- Grado de contaminación: 3
- Altitud máxima de funcionamiento: 2000 m
- Peso: 0,128 kg

El **C60H-DC** es una opción ideal para quienes buscan un dispositivo de protección eficiente y duradero en aplicaciones de corriente continua.

Características

Corriente nominal (A)	10
Curva de disparo	C
EAN	3606480424090
Nº de polos	1P
Referencia	SCHNEIDER A9N61508

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 27 de octubre de 2026