Ficha del producto



Interruptor automático en miniatura SCHNEIDER 16 A 250 Vcc 1P térmico-magnético

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9N61511

Interruptor automático en miniatura Acti 9 C60H-DC, diseñado para corriente continua. Con 1 polo y capacidad de corte de hasta 20 kA, soporta 16 A a 250 V. Ideal para aplicaciones residenciales y pequeños comercios. Montaje en carril DIN.

Ver producto en web

Descripción

El interruptor automático en miniatura **C60H-DC 16 A 250 Vcc** de la gama **Acti 9** es una solución confiable y eficiente para la protección de circuitos de corriente continua. Diseñado para aplicaciones que requieren una corriente superior a 0,1 A, este dispositivo cuenta con un único polo y una corriente nominal de 16 A a 25 °C. Su tecnología de disparo térmico-magnético garantiza una respuesta rápida ante sobrecargas y cortocircuitos, ofreciendo una capacidad de corte de hasta 20 kA en 110 V y 10 kA en 220 V, acorde a las normativas HB1 y En> 50 A.

El C60H-DC es ideal para entornos residenciales y pequeños comercios, con un rango de temperatura de funcionamiento de -25 a 70 °C y una durabilidad mecánica de 20,000 ciclos. Su diseño permite un montaje fijo en carril DIN simétrico de 35 mm, y es compatible con accesorios de la gama C60. Además, cuenta con un indicador de posición del contacto y una señalización local que muestra el estado de encendido/apagado.

- Corriente nominal: 16 A en 25 °C
- Número de polos: 1P
- Capacidad de corte: 10 kA Icu en 220 V CC
- Tensión nominal de empleo: 250 V CC
- Durabilidad eléctrica: 6000 ciclos a 250 V CC
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -25…70 °C
- Montaje: Carril DIN simétrico de 35 mm
- Preparado para candado en posición O
- Grado de contaminación: 3

- Peso: 0,128 kg

Características

Corriente nominal (A)	16
Curva de disparo	C
EAN	3606480424120
Nº de polos	1P
Referencia	SCHNEIDER A9N61511

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 10 de noviembre de 2026