

Ficha del producto

**Relé TEMPORIZADOR ACTI 9
IRTB 8 A 24-240 V AC, rango
0.1-360000 s, montaje DIN**

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9E16066



El temporizador RTB IRT de la gama Acti 9 es un relé temporizado que retrasa la desenergización de cargas. Con un rango de temporización de 0.1 a 360000 s, es ideal para aplicaciones residenciales y pequeños comercios. Montaje en carril DIN.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

El **TEMPORIZADOR RTB** es un relé temporizado de la gama Acti 9, diseñado para aplicaciones que requieren un retraso en la desenergización de una carga tras el cierre del contacto. Este dispositivo, modelo IRTB, ofrece una solución eficiente y confiable para el control de cargas en entornos residenciales y pequeños comercios.

Con una corriente nominal de empleo de 8 A en 250 V AC y DC, el temporizador RTB permite una amplia gama de configuraciones gracias a su mando rotativo, que facilita el ajuste del tiempo de temporización entre 0.1 y 360000 segundos. Su precisión de repetición es de +/- 0,5 %, lo que garantiza un funcionamiento exacto y fiable.

El temporizador cuenta con un LED de señalización que parpadea durante el tiempo de retardo, proporcionando una indicación visual clara del estado del dispositivo. Su diseño compacto, con dimensiones de 93 mm de altura, 18 mm de anchura y 72 mm de profundidad, permite un montaje fácil en carriles DIN simétricos de 35 mm.

- Corriente nominal: 8 A en 250 V AC/DC
- Rango de temporización: 0.1...360000 s
- Precisión de repetición: +/- 0,5 %
- Temperatura de funcionamiento: -5...55 °C
- Grado de protección: IP20
- Durabilidad mecánica: 5,000,000 ciclos
- Montaje: Fijo en carril DIN

- Conexiones: Terminales de tipo túnel para cables de hasta 2,5 mm²
- Peso: 0,065 kg
- Color: Blanco

Características

Corriente nominal (A)	8
EAN	3606480377426
Referencia	SCHNEIDER A9E16066
Voltaje nominal (V)	240

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 7 de octubre de 2026