

Ficha del producto

Interruptor lineal ACTI 9 20A 250V AC 1 NA + 1 NC, montaje en carril DIN, IP20

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9E18072



El conmutador Acti 9 iSW de 2 posiciones permite el control de circuitos eléctricos. Con una tensión nominal de 250 V AC y una corriente de 20 A, se monta en carril DIN. Su diseño compacto y funcional es ideal para entornos residenciales y pequeños comercios.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El **Conmutador CM 2 posiciones** de la gama **Acti 9** es un interruptor lineal diseñado para el control eficiente de circuitos eléctricos. Este dispositivo, conocido como **Acti 9 iSW** o **ISSW**, se adapta perfectamente a entornos residenciales y pequeños comercios, ofreciendo una solución confiable y duradera para la gestión de la energía eléctrica.

Con una tensión nominal de empleo de **250 V AC** y una corriente nominal de **20 A**, el conmutador cumple con las normas IEC 60669-1 e IEC 60947-5-1, garantizando su calidad y seguridad. Su diseño incluye un tipo de control mediante maneta de 2 posiciones, con un marcado claro de 0 a 1, lo que facilita su uso.

- Tipo de contactos: 1 NA + 1 NC
- Montaje: Ajustable en clip sobre carril DIN
- Dimensiones: 82 mm de altura, 18 mm de anchura, 75 mm de profundidad
- Color: Blanco
- Durabilidad eléctrica: 30,000 ciclos (AC-22, estado 1, cos Phi = 0.8)
- Conexiones: Borne escalonado para 2 cables de 0,5 a 2,5 mm² (flexible y rígido)
- Grado de protección: IP20
- Rango de temperatura de funcionamiento: -20 a 50 °C
- Humedad relativa: 95 % a 55 °C
- Grado de contaminación: 3

El conmutador Acti 9 iSW es una opción ideal para quienes buscan un dispositivo robusto y eficiente

para el control de circuitos eléctricos en diversas aplicaciones.

Características

Corriente nominal (A)	20
EAN	3606480088490
Referencia	SCHNEIDER A9E18072
Voltaje nominal (V)	250

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 1 de noviembre de 2026