Ficha del producto

Interruptor seccionador TEYS VARIO 25A 3P 690V AC con mando rotativo y alto rendimiento

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO VBD0

Interruptor seccionador TeSys VARIO de 25A, ideal para mantenimiento preventivo. Con 3 polos y alta capacidad de corte, soporta tensiones de hasta 690 V AC. Diseño robusto con maneta negra y grado de protección IP65. Dimensiones compactas.

Ver producto en web

Descripción

El **Interruptor Seccionador TeSys VARIO 25A Trip** es un dispositivo de alta calidad diseñado para el mantenimiento preventivo en aplicaciones industriales. Este interruptor seccionador, perteneciente a la gama TeSys, se caracteriza por su robustez y fiabilidad, ofreciendo un rendimiento excepcional en diversas condiciones operativas.

El dispositivo cuenta con un conmutador y un asa que facilitan su operación, además de un soporte de montaje con maneta y un sistema de fijación que permite una sujeción segura. Su diseño incluye un nivel de rendimiento alto y un número de polos de 3P, con contactos de tipo 3 NO, lo que garantiza una conexión eficiente y segura.

Entre sus características técnicas destacan:

- Tensión nominal de empleo: 690 V AC 50/60 Hz
- Potencia nominal de funcionamiento: hasta 15 kW en 690 V
- Corriente nominal de empleo: 14,5 A AC-23 Ue: 400 V
- Capacidad de corte: 200 A en 400 V
- Durabilidad mecánica: 100,000 ciclos
- Grado de protección: IP20 e IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -20…50 °C
- Resistencia al fuego: 960 °C acorde a IEC 60695-2-1
- Dimensiones: 80 x 80 x 45 mm
- Peso: 0,215 kg

Este interruptor seccionador es ideal para aplicaciones que requieren un control seguro y eficiente de la energía eléctrica, cumpliendo con las normativas y certificaciones internacionales.

Características

Corriente nominal (A)	25
EAN	3389110724929
Nº de polos	3P
Referencia	SCHNEIDER VBD0
Voltaje nominal (V)	690

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 17 de octubre de 2026