

Ficha del producto

Relé de control RCI ACTI 9 8A 230V AC con ajuste de umbral 10-100% y montaje DIN

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9E21181



El RCI Rele Control Intensidad Acti 9 iRLI es un relé de control de corriente con capacidad de 8 A en 250 V AC. Ofrece señalización local, ajuste por cableado y un rango de temporización de 0.1 a 10 s. Montaje en carril DIN.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El RCI Rele Control Intensidad, modelo Acti 9 iRLI, es un dispositivo de control de corriente diseñado para aplicaciones en pequeños comercios y entornos residenciales. Este relé de control, con nombre corto IRCI, permite gestionar la intensidad de corriente de manera eficiente y segura, garantizando un funcionamiento óptimo en diversas condiciones. Su diseño compacto y montaje en carril DIN simétrico de 35 mm lo hace ideal para instalaciones donde el espacio es limitado.

El Acti 9 iRLI cuenta con una corriente nominal de empleo de 8 A en 250 V AC y ofrece una señalización local que notifica la superación del umbral predeterminado mediante un LED rojo para averías y un LED verde para el estado de encendido. Su rango de entrada analógica abarca desde 1 hasta 10 A DC y AC, así como un umbral de disparo ajustable del 10 al 100%. Además, incluye un rango de temporización de 0.1 a 10 segundos, lo que permite una gran flexibilidad en su configuración.

- **Corriente nominal de empleo:** 8 A en 250 V AC
- **Umbral de disparo:** 10...100 %
- **Rango de entrada analógica:** 1...10 A DC/AC
- **Histéresis:** 5...50 %
- **Rango de temporización:** 0.1...10 s
- **Tensión nominal de alimentación:** 230 V AC en 50/60 Hz
- **Consumo de potencia:** 3 VA
- **Grado de protección:** IP20
- **Temperatura de funcionamiento:** -5...55 °C
- **Peso:** 215 g

Este dispositivo es una solución confiable para el control de intensidad en aplicaciones residenciales y comerciales, asegurando un rendimiento duradero y eficiente.

Características

Corriente nominal (A)	8
EAN	3606480377501
Referencia	SCHNEIDER A9E21181
Voltaje nominal (V)	230

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 10 de octubre de 2026