Ficha del producto

Interruptor seccionador ACTI 9 4P 32A 415V con control manual y montaje en carril DIN

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9S60432

Interruptor seccionador Acti 9 iSW-NA de 4 polos, 32A y 415V. Diseñado para control en aplicaciones AC-22A, con indicación de encendido/apagado. Montaje fijo en carril DIN, resistente a picos de tensión y adecuado para entornos residenciales y pequeños comercios.

Ver producto en web

Descripción

El Interruptor Seccionador Acti 9 iSW-NA es un componente esencial para el control eléctrico en aplicaciones residenciales y pequeños comercios. Parte de la gama ISW 20...32, este interruptor de 4 polos (4P) está diseñado para ofrecer un rendimiento fiable y seguro en condiciones de hasta 32 A y 415 V AC a 50/60 Hz. Su construcción robusta y su diseño funcional garantizan una durabilidad mecánica de 300,000 ciclos y una durabilidad eléctrica de 30,000 ciclos, lo que lo convierte en una opción ideal para entornos exigentes.

El Acti 9 iSW-NA cuenta con un tipo de control mediante maneta, que permite una fácil operación y una clara señalización de encendido/apagado. Su montaje es fijo y se realiza sobre carril DIN, facilitando la instalación en diferentes configuraciones. Este dispositivo cumple con las normas EN/IEC 60669-2-4, asegurando su fiabilidad y seguridad en el uso.

- **Corriente nominal de empleo:** 32 A en 415 V AC 50/60 Hz
- **Tensión nominal de empleo:** 415 V AC 50/60 Hz
- **Tensión nominal de aislamiento:** 500 V AC 50/60 Hz
- **Resistencia a picos de tensión:** 4 kV
- **Grado de protección:** IP4
- **Temperatura ambiente de funcionamiento:** -20...50 °C
- **Durabilidad mecánica:** 300,000 ciclos
- **Conexiones:** Terminales de tipo túnel
- **Altura:** 77 mm
- **Anchura:** 36 mm

Características

Corriente nominal (A)	32
EAN	3606480088742
Nº de polos	4P
Referencia	SCHNEIDER A9S60432
Voltaje nominal (V)	415

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 30 de octubre de 2026