Ficha del producto



Interruptor automático en miniatura ACTI 9 2A 1P térmico-magnético 70 kA 230 V AC

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F84102

Interruptor automático en miniatura Acti 9 iC60 RCBO, 1 polo, corriente nominal de 2 A. Diseñado para corriente continua y alterna, con capacidad de corte de hasta 70 kA. Ideal para pequeños comercios, cumple con normativas IEC y EN.

Ver producto en web

Descripción

El **Acti 9 iC60 RCBO** es un interruptor automático en miniatura diseñado para aplicaciones de corriente superior a 0,1 A. Pertenece a la gama Acti 9 y se caracteriza por su alta capacidad de corte y su tecnología de disparo térmico-magnético. Este dispositivo es ideal para proteger circuitos eléctricos en pequeños comercios, garantizando un funcionamiento seguro y eficiente.

Con un número de polos de 1P y una corriente nominal de 2 A, el iC60H es adecuado para redes de corriente continua y alterna. Su capacidad de corte alcanza hasta 70 kA en diversas condiciones, lo que asegura una protección robusta frente a sobrecargas y cortocircuitos. Además, cumple con las normativas EN/IEC 60898-1 y HB1, lo que garantiza su fiabilidad y seguridad en el uso.

Entre sus características técnicas destacan:

- Frecuencia de red: 50/60 Hz
- Tensión nominal de empleo: 230 V AC y 12...60 V AC
- Poder de corte en servicio: hasta 70 kA
- Clase de limitación: 3 acorde a EN 60898-1
- Durabilidad mecánica: 20,000 ciclos
- Durabilidad eléctrica: 10,000 ciclos
- Grado de protección: IP20
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -35…70 °C
- Montaje en carril DIN
- Peso: 0,215 kg

El Acti 9 iC60 RCBO es una solución confiable para la protección de circuitos eléctricos, asegurando un rendimiento óptimo en diversas condiciones de operación.

Características

Corriente nominal (A)	2
Curva de disparo	C
EAN	3606480082481
Nº de polos	1P
Referencia	SCHNEIDER A9F84102
Voltaje nominal (V)	230

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 4 de noviembre de 2026