

Ficha del producto

**Toma-salida MUREVA gris IP55
16 A 250 V AC 2P+E superficie
resistente a agentes químicos**

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO MUR36030



Base 2P+TTF superficie IP55 en color gris de la gama Mureva Styl. Dispositivo completo con toma-salida 2P + E y obturadores. Ideal para interiores y exteriores, resistente a agentes químicos y con grado de protección IP55. Dimensiones: 76x76x64 mm.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

La Base 2P+TTF superficie IP55 en color gris es un componente esencial de la gama Mureva Styl, diseñada para ofrecer una solución de toma-salida robusta y versátil. Este dispositivo completo está configurado con 2 polos y un pin de tierra, cumpliendo con el estándar de salida francés. Su diseño de montaje en superficie permite una instalación sencilla y eficiente, ideal para entornos tanto interiores como exteriores.

Fabricada con materiales de alta calidad como bronce, polipropileno y policarbonato, esta base garantiza durabilidad y resistencia. Su grado de protección IP55 asegura una excelente resistencia al polvo y a las salpicaduras de agua, mientras que el grado de protección IK08 proporciona una alta resistencia a impactos. Además, su capacidad de soportar temperaturas de funcionamiento de -5 a 40 °C y de almacenamiento de -25 a 55 °C la convierte en una opción confiable en diversas condiciones ambientales.

- Corriente nominal: 16 A
- Tensión nominal de empleo: 250 V AC
- Número de salidas de toma de alimentación: 1
- Modo de fijación: Por tornillos
- Entrada de cable: Acceso sencillo (diámetro 6...12 mm)
- Dimensiones: 76 mm x 76 mm x 64 mm
- Resistencia a agentes químicos: Alta
- Etiqueta de calidad: NF
- Resistencia a las llamas: Auto-extinguible a 650 °C

- Resistencia a impactos: IK08

Características

Color	Gris
EAN	3606480789595
Protección	IP55
Referencia	SCHNEIDER MUR36030
Tipo de instalación	Estanco

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 13 de septiembre de 2026