

Ficha del producto

**Toma-salida MUREVA gris IP55
2P+E 16 A 250 V AC, montaje
rasante, 1 socket.**

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO MUR36133



Base 2P+TTF de conexión rápida IP55 en color gris, de la gama Mureva Styl. Toma-salida con pin de tierra, montaje rasante y resistencia a agentes químicos. Ideal para uso interior y exterior, con una corriente nominal de 16 A y tensión de 250 V AC.

[Ver producto en web](#)**Descripción**

La Base 2P+TTF de conexión rápida IP55 en color gris es un componente esencial de la gama Mureva Styl, diseñada para ofrecer una solución de toma-salida eficiente y segura tanto en interiores como en exteriores. Este dispositivo completo presenta una configuración de polos de salida de 2P + E, asegurando una conexión fiable con un pin de tierra, cumpliendo con el estándar de salida francés.

Fabricada con materiales de alta calidad como bronce, polipropileno (PP) y policarbonato (PC), esta base garantiza durabilidad y resistencia a agentes químicos, incluyendo alcohol y soluciones de limpieza. Su diseño rasante y de superficie permite una instalación sencilla y segura, fijándose mediante tornillos.

- **Número de sockets:** 1
- **Corriente nominal:** 16 A
- **Tensión nominal de empleo:** 250 V AC
- **Capacidad de conexión:** 1...2.5 mm² para cables rígidos y flexibles
- **Longitud de cable pelado para conectar bornas:** 13 mm
- **Dimensiones:** 71 mm x 71 mm x 47 mm
- **Grado de protección:** IP55, IK08
- **Resistencia a las llamas:** Auto-extinguible a 650 °C
- **Temperatura ambiente de funcionamiento:** -5...40 °C
- **Etiquetas de calidad:** NF

Este producto es ideal para quienes buscan una solución robusta y confiable para sus necesidades eléctricas en diversos entornos.

Características

Color	Gris
EAN	3606480789588
Protección	IP55
Referencia	SCHNEIDER MUR36133
Tipo de instalación	Estanco

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 14 de septiembre de 2026