Ficha del producto



Interruptor automático SCHNEIDER ACTI 9 2 polos 4 A 70 kA capacidad de corte 400 V AC

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F85204

Interruptor automático en miniatura Acti 9 iC60 RCBO, modelo IC60H, con 2 polos y corriente nominal de 4 A. Diseñado para corriente continua y alterna, ofrece protección térmico-magnética y capacidad de corte de hasta 70 kA. Montaje en carril DIN.

Ver producto en web

Descripción

El Interruptor Automático en Miniatura Acti 9 iC60 RCBO IC60H es un dispositivo esencial para la protección de circuitos eléctricos en aplicaciones de corriente superior a 0,1 A. Diseñado para ofrecer una solución confiable y eficiente, este interruptor cuenta con una tecnología de disparo térmico-magnético que garantiza una respuesta rápida ante sobrecargas y cortocircuitos.

Con una corriente nominal de 4 A y una capacidad de corte de hasta 10,000 A en 400 V AC, el IC60H es ideal para entornos comerciales pequeños. Su diseño compacto permite una fácil instalación en carriles DIN, y su indicador de posición del contacto proporciona una señalización clara del estado del dispositivo. Este modelo es compatible con una amplia gama de tensiones, desde 12 V hasta 440 V AC, lo que lo convierte en una opción versátil para diversas aplicaciones.

- **Número de polos:** 2P
- **Capacidad de corte:** 70 kA Icu en múltiples tensiones
- **Frecuencia de red:** 50/60 Hz
- **Grado de protección:** IP20
- **Temperatura de funcionamiento:** -35…70 °C
- **Durabilidad eléctrica:** 10,000 ciclos
- **Conexiones:** Terminal simple, 1…25 mm² rígido
- **Altura:** 85 mm
- **Peso:** 0,25 kg
- **Color:** Blanco

Este interruptor cumple con las normativas EN 60898-1 y IEC 60898-1, asegurando su fiabilidad y seguridad en el uso diario.

Características

Corriente nominal (A)	4
Curva de disparo	D
EAN	3606480082924
Nº de polos	2P
Referencia	SCHNEIDER A9F85204
Voltaje nominal (V)	400

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 28 de noviembre de 2026