

Ficha del producto

Interruptor automático SCHNEIDER ACTI 9 4P 10A 10000A Icn 400V AC 50/60Hz

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F85410



Interruptor automático en miniatura Acti 9 iC60 RCBO, 4 polos, corriente nominal de 10 A. Diseñado para aplicaciones de corriente superior a 0,1 A. Tecnología térmico-magnética, capacidad de corte de hasta 42 kA. Cumple con normas EN/IEC 60898-1.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El **Acti 9 iC60 RCBO** es un interruptor automático en miniatura de alta eficiencia diseñado para aplicaciones con corriente superior a 0,1 A. Pertenece a la gama **Acti 9** y se caracteriza por su robustez y fiabilidad en la protección de circuitos eléctricos. Este dispositivo cuenta con 4 polos y una corriente nominal de **10 A**, siendo adecuado para redes de corriente alterna (AC) y corriente continua.

Su tecnología de unidad de disparo es térmico-magnética, lo que garantiza una respuesta rápida ante sobrecargas y cortocircuitos. Con un poder de corte de hasta **10,000 A Icn** en 400 V AC y capacidades de corte adicionales en diferentes tensiones, el iC60H asegura una protección efectiva en diversas condiciones de operación. Este dispositivo cumple con las normas **EN 60898-1** e **IEC 60898-1**, lo que respalda su calidad y seguridad.

- Número de polos: 4P
- Corriente nominal: 10 A
- Poder de corte: 10 kA en 440 V AC
- Frecuencia de red: 50/60 Hz
- Tensión nominal de aislamiento: 500 V AC
- Grado de protección: IP20
- Temperatura de funcionamiento: -35...70 °C
- Durabilidad eléctrica: 10,000 ciclos
- Montaje: Fijo en carril DIN
- Peso: 0,5 kg

El Acti 9 iC60H es ideal para pequeños comercios, ofreciendo una solución confiable y segura para la gestión de la energía eléctrica.

Características

Corriente nominal (A)	10
Curva de disparo	D
EAN	3606480083365
Nº de polos	4P
Referencia	SCHNEIDER A9F85410
Voltaje nominal (V)	400

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 16 de octubre de 2026