

Ficha del producto

Interruptor automático SCHNEIDER ACTI 9 4P 10A térmico-magnético 10000A Icn 400V AC



Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F88410

Interruptor automático en miniatura Acti 9 iC60 RCBO, 4 polos, corriente nominal de 10 A. Diseñado para corriente superior a 0,1 A, con tecnología térmico-magnética y capacidad de corte de hasta 42 kA. Ideal para pequeños comercios. Grado de protección IP20.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El **Acti 9 iC60 RCBO** es un interruptor automático en miniatura de alta eficiencia diseñado para aplicaciones con corriente superior a 0,1 A. Pertenece a la gama Acti 9 y se caracteriza por su robustez y fiabilidad en la protección de circuitos eléctricos. Este dispositivo cuenta con un diseño de 4 polos, lo que permite la protección de hasta cuatro circuitos simultáneamente, con una corriente nominal de 10 A y tecnología de disparo térmico-magnético.

El iC60H está diseñado para operar en redes de corriente alterna (AC) y es capaz de soportar una capacidad de corte de hasta 10,000 A en 400 V AC, cumpliendo con las normativas IEC 60898-1 y EN 60898-1. Su categoría de empleo es A, lo que garantiza su eficacia en diversas aplicaciones, incluyendo pequeños comercios.

Entre sus características técnicas destacan:

- Número de polos: 4P
- Corriente nominal: 10 A
- Poder de corte: 10 kA en 440 V AC
- Frecuencia de red: 50/60 Hz
- Tensión nominal de empleo: 220...240 V AC
- Durabilidad eléctrica: 10,000 ciclos
- Grado de protección: IP20
- Temperatura de funcionamiento: -35...70 °C
- Montaje: Fijo en carril DIN

- Peso: 0,5 kg

Este dispositivo es ideal para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de instalaciones eléctricas en entornos comerciales y residenciales.

Características

Corriente nominal (A)	10
Curva de disparo	B
EAN	3606480094750
Nº de polos	4P
Referencia	SCHNEIDER A9F88410
Voltaje nominal (V)	400

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, [contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 14 de septiembre de 2026