

Ficha del producto

Interruptor automático iC60L MA 2P 4A 15kA 220-240V CC - SCHNEIDER

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F90204



Interruptor automático en miniatura Acti 9 iC60 RCBO, modelo iC60LMA 2P 4A MA. Diseñado para redes de corriente continua, con capacidad de corte de hasta 40 kA. Ideal para aplicaciones residenciales, con protección IP20 y amplio rango de temperatura de funcionamiento.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El **Acti 9 iC60 RCBO** (iC60LMA 2P 4A MA) es un interruptor automático en miniatura de la gama **PowerLogic**, diseñado para ofrecer una protección eficaz en sistemas de corriente continua (CC). Este dispositivo cuenta con un motor de alta fiabilidad y tecnología de unidad de disparo magnético, asegurando un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones residenciales.

Con un número de polos de 2P y una corriente nominal de 4 A, el iC60L es ideal para entornos donde se requiere un corte seguro y eficiente. Su capacidad de corte alcanza hasta 40 kA Icu en 220...240 V CC, garantizando una protección robusta contra sobrecargas y cortocircuitos. Además, cumple con las normas HB1 y En > 50 A, lo que lo convierte en una opción confiable para instalaciones eléctricas.

Entre sus características técnicas destacan:

- Frecuencia de red: 50/60 Hz
- Tensión nominal de empleo: 220...240 V CC, 380...415 V CC, 440 V CC
- Poder de corte en servicio: hasta 20 kA
- Clase de limitación: 3 acorde a EN 60898-1
- Grado de protección: IP20
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -35...70 °C
- Durabilidad mecánica: 20,000 ciclos
- Conexiones: terminal simple para cables rígidos y flexibles
- Dimensiones: 85 mm (altura) x 36 mm (ancho) x 78.5 mm (profundidad)
- Peso: 0.25 kg

Características

Corriente nominal (A)	4
Curva de disparo	MA
EAN	3606480085918
Nº de polos	2P
Referencia	SCHNEIDER A9F90204
Voltaje nominal (V)	240

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 11 de octubre de 2026