Ficha del producto



Interruptor automático ACTI 9 IC60 40A 2P curva MA 10kA 220-240V CA IP20

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F90240

Interruptor automático en miniatura Acti 9 iC60L, 2 polos, corriente nominal de 40 A. Diseñado para motores, con capacidad de corte de hasta 30 kA. Montaje en carril DIN, grado de protección IP20 y rango de temperatura de -35 a 70 °C.

Ver producto en web

Descripción

El interruptor automático en miniatura Acti 9 iC60L 2x40A Curva MA es un dispositivo esencial para la protección de motores en aplicaciones residenciales y pequeños comercios. Este interruptor, perteneciente a la gama Acti 9, destaca por su tecnología de disparo magnético y su capacidad de corte, que alcanza hasta 30 kA en diferentes tensiones, garantizando una protección robusta y confiable. Su diseño compacto permite una fácil instalación en carriles DIN, optimizando el espacio en el panel eléctrico.

El IC60L cuenta con dos polos protegidos y una corriente nominal de 40 A, siendo adecuado para redes de corriente alterna (CA) con frecuencias de 50/60 Hz. Su poder de seccionamiento y su categoría de empleo A, conforme a las normas EN/IEC 60947-2, aseguran un rendimiento seguro y eficiente en diversas condiciones de operación.

- **Número de polos:** 2P
- **Capacidad de corte:** 10 kA Icu en 440 V CA
- **Tensión nominal de empleo:** 220…240 V, 380…415 V, 440 V CA
- **Durabilidad eléctrica:** 10,000 ciclos
- **Grado de protección:** IP20
- **Temperatura de funcionamiento:** -35…70 °C
- **Altura:** 85 mm
- **Anchura:** 36 mm
- **Profundidad:** 78.5 mm
- **Peso:** 0.25 kg

Este dispositivo es ideal para quienes buscan una solución de protección eléctrica eficiente y de alta calidad.

Características

Corriente nominal (A)	40
Curva de disparo	MA
EAN	3606480085901
Nº de polos	2P
Referencia	SCHNEIDER A9F90240
Voltaje nominal (V)	240

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 2 de noviembre de 2026