Ficha del producto



Interruptor automático IC60L MA de SCHNEIDER, 2P, 2,5A, 15kA en 440V AC

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F90273

Interruptor automático en miniatura Acti 9 iC60 RCBO, 2 polos, corriente nominal de 2,5 A. Ideal para motores, con capacidad de corte de hasta 40 kA. Montaje en carril DIN, grado de protección IP20 y rango de temperatura de -35 a 70 °C.

Ver producto en web

Descripción

El **Acti 9 iC60 RCBO** (modelo **iC60LMA 2P 2,5A MA**) es un interruptor automático en miniatura diseñado específicamente para la protección de motores en aplicaciones residenciales y pequeños comercios. Este dispositivo pertenece a la gama **Acti 9** y se caracteriza por su alta capacidad de corte y su tecnología de disparo magnético, lo que garantiza un funcionamiento seguro y eficiente.

Con un número de polos de **2P** y una corriente nominal de **2,5 A**, el iC60LMA ofrece una capacidad de corte de hasta **40 kA Icu** en 220...240 V AC, asegurando una protección robusta contra sobrecargas y cortocircuitos. Su diseño compacto permite un fácil montaje en carril DIN, y su indicador de posición del contacto proporciona una señalización clara en caso de disparo.

- Frecuencia de red: 50/60 Hz
- Tensión nominal de empleo: 220...240 V AC, 380...415 V AC, 440 V AC
- Poder de corte en servicio: hasta 20 kA
- Clase de limitación: 3 acorde a EN 60898-1
- Grado de protección: IP20
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -35…70 °C
- Durabilidad mecánica: 20,000 ciclos
- Conexiones: terminal simple, 1…25 mm² rígido
- Altura: 85 mm, Anchura: 36 mm, Profundidad: 78,5 mm
- Peso: 0,25 kg

Este interruptor es ideal para aplicaciones que requieren un alto nivel de seguridad y fiabilidad,

cumpliendo con las normativas más exigentes del sector.

Características

Corriente nominal (A)	2
Curva de disparo	MA
EAN	3606480085963
Nº de polos	2P
Referencia	SCHNEIDER A9F90273
Voltaje nominal (V)	440

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 23 de noviembre de 2026