Ficha del producto



Interruptor automático en miniatura ACTI 9 40A 3P con capacidad de corte de 10kA

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F90340

El Acti 9 iC60 RCBO es un interruptor automático en miniatura de 3 polos y 40A, diseñado para motores. Con una capacidad de corte de hasta 30 kA y tecnología de disparo magnético, es ideal para aplicaciones residenciales y pequeños comercios.

Ver producto en web

Descripción

El **Acti 9 iC60 RCBO** (modelo **iC60LMA 3P 40A MA**) es un interruptor automático en miniatura diseñado específicamente para la protección de motores en aplicaciones residenciales y pequeños comercios. Este dispositivo pertenece a la gama **Acti 9** y se caracteriza por su alta capacidad de corte y su tecnología de disparo magnético, lo que garantiza una respuesta rápida ante sobrecargas y cortocircuitos.

Con un número de polos de **3P** y una corriente nominal de **40 A**, el iC60LMA ofrece una capacidad de corte de hasta **30 kA Icu** en 220...240 V AC, asegurando una protección robusta en diversas condiciones de operación. Su diseño permite un montaje fijo en carril DIN, facilitando la integración en cuadros eléctricos.

Entre sus características técnicas destacan:

- Frecuencia de red: 50/60 Hz
- Tensión nominal de empleo: 220...240 V AC, 380...415 V AC, 440 V AC
- Grado de protección: IP20
- Durabilidad mecánica: 20,000 ciclos
- Durabilidad eléctrica: 10,000 ciclos
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -35…70 °C
- Altitud máxima de funcionamiento: 0...2000 m
- Conexiones: Terminal simple para cables rígidos y flexibles
- Indicador de posición del contacto y de disparo

- Clase de limitación: 3 acorde a EN 60898-1

Este dispositivo es ideal para aplicaciones que requieren un alto nivel de seguridad y fiabilidad en la protección de circuitos eléctricos.

Características

Corriente nominal (A)	40
Curva de disparo	MA
EAN	3606480085970
Nº de polos	3P
Referencia	SCHNEIDER A9F90340

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 10 de noviembre de 2026