Ficha del producto



Interruptor automático ACTI 9 1P 6A térmico-magnético 15000A Icn 500V AC IP20

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F92106

Interruptor automático en miniatura Acti 9 iC60 RCBO, 1 polo, corriente nominal de 6 A. Diseñado para corriente superior a 0,1 A, con tecnología térmico-magnética y capacidad de corte de hasta 70 kA. Ideal para aplicaciones residenciales y pequeños comercios.

Ver producto en web

Descripción

El **Acti 9 iC60 RCBO** es un interruptor automático en miniatura diseñado para aplicaciones de corriente superior a 0,1 A. Pertenece a la gama **Acti 9** y se caracteriza por su alta fiabilidad y seguridad en la protección de circuitos eléctricos. Este dispositivo cuenta con un número de polos de 1P, lo que permite proteger un solo circuito, y tiene una corriente nominal de **6 A**. Su tecnología de unidad de disparo es térmico-magnética, lo que garantiza una respuesta rápida ante sobrecargas y cortocircuitos.

El iC60L 1P 6A Z ofrece una capacidad de corte de hasta **15,000 A Icn** en 230 V AC y hasta **70 kA Icu** en tensiones de 12 a 60 V AC. Su diseño permite un fácil montaje en carril DIN y es compatible con bloques de distribución y embarrados tipo peine. Además, cuenta con un indicador de posición del contacto y señalización local de disparo, lo que facilita su uso y mantenimiento.

- Frecuencia de red: 50/60 Hz
- Tensión nominal de empleo: 12…60 V AC, 220…240 V AC
- Poder de seccionamiento: Sí
- Grado de protección: IP20
- Temperatura de funcionamiento: -35…70 °C
- Durabilidad mecánica: 20,000 ciclos
- Durabilidad eléctrica: 10,000 ciclos
- Conexiones: Terminal simple, tipo de cable 1…25 mm² rígido
- Altura: 85 mm, Anchura: 18 mm, Profundidad: 78,5 mm
- Peso: 0,215 kg

Características

Corriente nominal (A)	6
Curva de disparo	Z
EAN	3606480085581
Nº de polos	1P
Referencia	SCHNEIDER A9F92106
Voltaje nominal (V)	500

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 7 de noviembre de 2026