

Ficha del producto

Interruptor automático SCHNEIDER ACTI 9 10A 1P térmico-magnético 15000A Icn 230V AC



Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F94110

Interruptor automático en miniatura Acti 9 iC60 RCBO, 1 polo, corriente nominal de 10 A. Diseñado para corriente superior a 0,1 A. Tecnología térmico-magnética, capacidad de corte de hasta 70 kA. Ideal para aplicaciones residenciales y pequeños comercios.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El **Acti 9 iC60 RCBO** es un interruptor automático en miniatura diseñado para aplicaciones de corriente superior a 0,1 A. Pertenecce a la gama **Acti 9** y se caracteriza por su alta capacidad de corte y su tecnología de disparo térmico-magnético. Este dispositivo es ideal para proteger circuitos eléctricos en entornos residenciales y pequeños comercios, garantizando la seguridad y fiabilidad en la distribución de energía.

Con un número de polos de 1P y una corriente nominal de **10 A**, el iC60L es adecuado para redes de corriente alterna (AC) y ofrece un poder de corte de hasta **15,000 A** en 230 V AC, cumpliendo con las normativas **IEC 60898-1** y **EN 60898-1**. Su diseño compacto permite un montaje fácil en carril DIN, y su indicador de posición del contacto proporciona una señalización clara en caso de disparo.

- Frecuencia de red: 50/60 Hz
- Tensión nominal de empleo: 230 V AC
- Poder de seccionamiento: Sí
- Grado de protección: IP20
- Temperatura de funcionamiento: -35...70 °C
- Durabilidad eléctrica: 10,000 ciclos
- Conexiones: Terminal simple, 1...25 mm² rígido
- Altura: 85 mm
- Anchura: 18 mm
- Peso: 0,215 kg

El Acti 9 iC60L es una solución confiable para la protección de circuitos eléctricos, asegurando un funcionamiento seguro y eficiente en diversas aplicaciones.

Características

Corriente nominal (A)	10
Curva de disparo	C
EAN	3606480084409
Nº de polos	1P
Referencia	SCHNEIDER A9F94110
Voltaje nominal (V)	230

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 29 de octubre de 2026