

Ficha del producto

Interruptor automático Acti 9 IC60 2P 3A C - 100 kA de corte en 220-240 V AC

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F94203



Interruptor automático en miniatura Acti 9 iC60 RCBO, 2 polos, corriente nominal de 3 A. Diseñado para corriente continua y alterna, con capacidad de corte de hasta 100 kA. Ideal para aplicaciones residenciales y pequeños comercios. Montaje en carril DIN.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El **Acti 9 iC60 RCBO** es un interruptor automático en miniatura diseñado para aplicaciones de corriente superior a 0,1 A. Pertenecce a la gama **Acti 9** y se caracteriza por su alta capacidad de corte y su tecnología de disparo térmico-magnético. Este dispositivo, con un número de polos de **2P**, ofrece una corriente nominal de **3 A** y es adecuado para redes de corriente continua y alterna.

El iC60L destaca por su capacidad de corte de hasta **15000 A Icn** en 400 V AC y hasta **100 kA Icu** en diversas tensiones, lo que garantiza una protección efectiva en diferentes condiciones de operación. Su diseño permite un montaje fijo en carril DIN, facilitando su integración en sistemas eléctricos residenciales y pequeños comercios.

Entre sus características técnicas más relevantes se incluyen:

- Frecuencia de red: 50/60 Hz
- Tensión nominal de empleo: 220...240 V AC
- Poder de seccionamiento: Sí, acorde a EN 60898-1
- Grado de protección: IP20
- Durabilidad mecánica: 20,000 ciclos
- Temperatura ambiente de funcionamiento: -35...70 °C
- Altitud máxima de funcionamiento: 0...2000 m
- Conexiones: Terminal simple, tipo de cable de 1...25 mm² rígido
- Indicador de posición del contacto: Sí
- Color: Blanco

Este dispositivo es ideal para garantizar la seguridad eléctrica en entornos residenciales y comerciales, cumpliendo con las normativas IEC 60898-1 y EN 60898-1.

Características

Corriente nominal (A)	3
Curva de disparo	C
EAN	3606480084386
Nº de polos	2P
Referencia	SCHNEIDER A9F94203
Voltaje nominal (V)	240

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 27 de octubre de 2026