

Ficha del producto

Interruptor automático IC60L SCHNEIDER ACTI 9 3P 3A curva C 100 kA Icu 220-240 V AC

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9F94303



Interruptor automático en miniatura Acti 9 iC60 RCBO, modelo IC60L, con 3 polos y corriente nominal de 3 A. Tecnología térmico-magnética, capacidad de corte de hasta 100 kA. Ideal para aplicaciones en corriente continua y alterna. Montaje en carril DIN.

[Ver producto en web](#)

Descripción

El Interruptor Automático en Miniatura Acti 9 iC60 RCBO IC60L es un dispositivo diseñado para la protección de circuitos eléctricos en aplicaciones de corriente continua y alterna. Este modelo de la gama Acti 9 es ideal para instalaciones residenciales y pequeños comercios, ofreciendo una solución confiable para la gestión de la corriente eléctrica superior a 0,1 A. Con un diseño compacto y robusto, este interruptor cuenta con un número de polos de 3P, garantizando la protección de tres polos simultáneamente.

El IC60L opera con una corriente nominal de 3 A y presenta una tecnología de disparo térmico-magnético, lo que le permite reaccionar eficazmente ante sobrecargas y cortocircuitos. Su capacidad de corte es notable, alcanzando hasta 100 kA en diversas tensiones, lo que asegura un alto nivel de seguridad en la instalación. Este dispositivo cumple con las normativas EN 60898-1 e IEC 60898-1, lo que garantiza su fiabilidad y calidad.

- **Frecuencia de red:** 50/60 Hz
- **Tensión nominal de empleo:** 220...240 V AC, 400 V AC, 380...415 V AC
- **Poder de corte en servicio:** 100 kA a 220...240 V AC
- **Grado de protección:** IP20
- **Temperatura de funcionamiento:** -35...70 °C
- **Durabilidad mecánica:** 20,000 ciclos
- **Conexiones:** Terminal simple, 1...25 mm² rígido
- **Altura:** 85 mm
- **Peso:** 0,375 kg

- **Color:** Blanco

Características

Corriente nominal (A)	3
Curva de disparo	C
EAN	3606480084560
Nº de polos	3P
Referencia	SCHNEIDER A9F94303
Voltaje nominal (V)	240

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

[Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte](#)

Artículo descargado el 12 de octubre de 2026