Ficha del producto



Relé ACTI 9 iRO 10A 24V CA, 1 C/A + 1 NA, montaje en carril DIN, IP20

Marca: SCHNEIDER

Referencia: IMPO A9E15537

El relé Acti 9 iRO RLI 10A 24Vca es un dispositivo de cambio con 1 C/A y 1 NA, diseñado para montaje en carril DIN. Ofrece una corriente nominal de 10 A y es adecuado para aplicaciones residenciales y pequeños comercios.

Ver producto en web

Descripción

El relé RLI 10A 24Vca de la gama Acti 9 iRO es un dispositivo de cambio diseñado para aplicaciones residenciales y pequeños comercios. Este relé, con nombre corto IRLI, se caracteriza por su alta fiabilidad y eficiencia en el control de circuitos eléctricos. Su composición de contactos de señalización incluye 1 contacto de apertura (C/A) y 1 contacto normalmente abierto (NA), lo que permite una versatilidad en su uso.

El RLI 10A opera a una tensión de circuito de control de 24 V CA a 50/60 Hz, con una corriente nominal de empleo de 10 A en 230 V AC. Su diseño compacto permite un montaje fijo en carril DIN simétrico de 35 mm, ocupando solo 18 mm de ancho y 88 mm de altura. Con un peso de 0,112 kg, este relé es fácil de instalar y manejar.

Entre sus características técnicas destacan:

- **Tensión nominal de aislamiento:** 250 V AC
- **Durabilidad eléctrica:** 100,000 ciclos (AC-21, estado 1)
- **Conexiones:** Terminales de tipo túnel (0,5…6 mm²)
- **Grado de protección:** IP20
- **Temperatura ambiente de funcionamiento:** -5…55 °C
- **Temperatura ambiente de almacenamiento:** -40…70 °C
- **Potencia de mantenimiento:** 4 VA
- **Potencia de entrada:** 4 VA
- **Normas:** NF C 45-250, IEC 255

- **Pasos de montaje:** 2 (9 mm)

Características

Corriente nominal (A)	10
Curva de disparo	C
EAN	3606480377334
Referencia	SCHNEIDER A9E15537
Voltaje nominal (V)	24

Este documento se elabora a partir de la ficha publicada en nuestra tienda y se facilita a título informativo. No tiene carácter contractual. Puede contener errores u omisiones y no sustituye a la ficha técnica del fabricante.

Para cualquier duda, contacta con nuestro equipo de soporte

Artículo descargado el 27 de noviembre de 2026